

DIGITAL CAMERA**X-S10****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 2.00

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

المحتويات

يقوم الإصدار 2.00 من البرنامج الثابت X-S10 بإضافة أو تحديث الميزات التالية. تفضل بزيارة الموقع التالي للحصول على أحدث دليل.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الرقم	الوصف	انظر	الإصدار
1	تمت إضافة عنصر قفل إلى  إعداد الزر/الطلب في قائمة الإعداد.	1	2.00
2	تمت إضافة عنصر إعداد الشبكة إلى  ضبط التوصيل في قائمة الإعداد، مما يتيح ضبط إعدادات الشبكة المحلية اللاسلكية للاستخدام مع التصوير المرتبط اللاسلكي.	2	
3	يؤدي العنصر  ضبط التوصيل < معلومات في قائمة الإعداد إلى عرض عنوان IP بالإضافة إلى عناوين MAC وBluetooth.	2	
4	تم تعديل العنصر  ضبط التوصيل < وضعية الاتصال بحيث لا يقتصر على دعم تحميل الصور وتحويل RAW وتحميل وتنزيل إعدادات الكاميرا فقط، وإنما يوفر أيضًا ميزات مثل تسجيل الأفلام والتصوير الثابت المرتبط.	3	

تغييرات وإضافات


التغييرات والإضافات هي كما يلي.

الإصدار 2.00

قفل

قفل عناصر التحكم المحددة لمنع التشغيل دون قصد.

الوصف	الخيار
اختر مما يلي: ● فك قفل: إعادة ضبط خيارات القفل. ● كل الوظائف: قفل جميع عناصر التحكم في قائمة اخترووظيفة. ● الوظيفة المختارة: قفل عناصر التحكم المحددة في قائمة اخترووظيفة فقط.	ضبط القفل
اختيار عناصر التحكم التي يتم قفلها عند اختيار الوظيفة المختارة ل ضبط القفل.	اخترووظيفة

يمكن قفل عناصر التحكم المحددة باستخدام الوظيفة المختارة في أي وقت أثناء التصوير بالضغط مع الاستمرار على **MENU/OK**. لإلغاء قفل عناصر التحكم، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى. 

اضبط الإعدادات للاتصال بشبكات لاسلكية.

الوصف	الخيار
<ul style="list-style-type: none"> ● إعداد سهل: اتصل بنقطة وصول باستخدام إعدادات بسيطة. ● إعداد يدوي: اضبط الإعدادات يدويًا للاتصال بشبكة لاسلكية. اختر الشبكة من قائمة (حدد من قائمة شبكة) أو أدخل الاسم يدويًا (قم بإدخال SSID). 	إعداد نقطة دخول لاسلكية
<ul style="list-style-type: none"> ● تلقائي: يتم تعيين عنوان IP تلقائيًا. ● يدوي: تعيين عنوان IP يدويًا. اختيار عنوان IP يدويًا (عنوان IP)، قناع الشبكة (قناع الشبكة)، وعنوان البوابة (عنوان البوابة). 	إعداد عنوان الالاسلكي

اعرض عنوان MAC الخاص بالكاميرا وعنوان IP للشبكة اللاسلكية والبلوتوث.

اضبط الإعدادات للاتصال بأجهزة خارجية.

الوصف	الخيار
يؤدّي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر باستخدام كبل USB إلى تمكين وضع نقل البيانات تلقائيًا، الأمر الذي يسمح بنسخ البيانات إلى الكمبيوتر. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متّصلة.	قارئ بطاقة USB
<p>يمكن التحكم في الكاميرا عبر أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الجمبال أو الطائرات الآلية أو غيرها من الأجهزة المتّصلة عبر USB. تدخل الكاميرا وضع "التصوير المتّصل" (أي التحكم عن بعد) تلقائيًا عندما يتم تشغيل الجهاز الخارجي، وتعود إلى حالة التشغيل الطبيعية الخاصة بها عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز الخارجي أو فك اتصاله.</p> <ul style="list-style-type: none"> • يمكن التقاط الصور عن بعد وتنزيلها تلقائيًا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل فيها Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin أو Capture One أو FUJIFILM X Acquire. يمكن كذلك استخدام FUJIFILM X Acquire لحفظ إعدادات الكاميرا وتحميلها. • يمكن استخدام الكاميرا باعتبارها كاميرا ويب عند توصيلها بجهاز كمبيوتر يتم تشغيل برنامج FUJIFILM X Webcam عليه. • يتيح التصوير عن بعد وتسجيل الأفلام عندما تكون الكاميرا متّصلة بجهاز متوافق مثل جهاز الجمبال أو الطائرة الآلية. استخدم عناصر التحكم في الكاميرا للتبديل بين التصوير الثابت وتسجيل الأفلام. تختلف المزايا المتاحة باختلاف الجهاز المتّصل. 	التصوير التلقائي المتّصل USB
كما هو الحال عند التصوير التلقائي المتّصل USB، باستثناء أن الكاميرا تبقى في الوضع "التصوير المرتبط" (التحكم عن بعد) عندما يكون الجهاز الخارجي مطفأً أو غير متّصل، مما يسمح للكاميرا باستئناف التحكم عند إعادة إنشاء الاتصال بعد قطع الاتصال عن طريق الخطأ أو بأي شكل آخر من المقاطعة. لا يتم تسجيل الصور في بطاقة الذاكرة تحت الإعدادات الافتراضية.	التصوير المتّصل الثابت USB

الوصف	الخيار
حدّد هذا الخيار للتصوير اللاسلكي عن بعد. حدّد شبكة باستخدام  ضبط التوصيل < أعداد الشبكة.	التصوير المتصل اللاسلكي الثابت
يؤدي توصيل الكاميرا إلى جهاز كمبيوتر عبر كبل USB إلى تمكين وضع تحويل USB أولي/استعادة النسخ الاحتياطي. تعمل الكاميرا بشكل طبيعي عندما لا تكون متّصلة. ● تحويل USB أولي (مطلوب FUJIFILM X RAW STUDIO): استخدم محرك معالجة الصور الخاص بالكاميرا لتحويل الصور بصيغة RAW إلى صور بصيغة JPEG عالية الجودة بسرعة. ● استعادة (مطلوب FUJIFILM X Acquire): خزّن وحمل إعدادات الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا في لحظة أو قم بمشاركة الإعدادات مع كاميرات أخرى من نفس النوع.	تحويل USB أولي/استعادة
تنطبق إعدادات  إدارة الطاقة < إيقاف تلقائي أثناء التصوير المتّصل أيضًا. لمنع توقف الكاميرا عن التشغيل تلقائيًا، حدد OFF لإيقاف تلقائي.	
قم بزيارة المواقع الإلكترونية الموضحة فيما يلي للحصول على المزيد من المعلومات أو لتنزيل برنامج الكمبيوتر التالي: ● Capture One Express Fujifilm https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm ● Capture One Pro Fujifilm https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm ● Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/ ● FUJIFILM X Acquire https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/ ● FUJIFILM X RAW STUDIO https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/ ● RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/ ● FUJIFILM Pixel Shift Combiner https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/ ● FUJIFILM X Webcam https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/	

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

