

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-S10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 2.00




คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-S10 รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ดูที่ 	เวอร์ชัน
1	เพิ่มรายการ ล็อค ใน  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล ในเมนูตั้งค่าแล้ว	1	2.00
2	เพิ่มรายการ ตั้งค่าเครือข่าย ใน  ตั้งการเชื่อมต่อ ในเมนูตั้งค่าแล้ว โดยอนุญาตให้ปรับการตั้งค่า LAN ไร้สายเพื่อใช้กับการถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อแบบไร้สาย	2	
3	ขณะนี้รายการ  ตั้งการเชื่อมต่อ > ข้อมูล ในเมนูตั้งค่าจะแสดงที่อยู่ IP นอกเหนือจากที่อยู่ MAC และที่อยู่ Bluetooth	2	
4	รายการ  ตั้งการเชื่อมต่อ > โหมดการเชื่อมต่อ ได้รับการแก้ไขไม่เพียงแต่เพื่อรองรับการอัปเดตภาพ, การแปลงไฟล์ RAW และการอัปเดตและดาวน์โหลดการตั้งค่ากล้องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพยนตร์โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์	3	

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

ล๊อค

เวอร์ชัน 2.00

ล๊อคแป้นควบคุมที่เลือกเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ตั้งการล๊อค	เลือกจากรายการต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none">• ปลดล๊อค: รีเซ็ตตัวเลือกล๊อค• ฟังก์ชันทั้งหมด: ล๊อคแป้นควบคุมทั้งหมดในรายการ การเลือกฟังก์ชัน• ฟังก์ชันที่เลือก: ล๊อคเฉพาะแป้นควบคุมที่เลือกได้ในรายการ การเลือกฟังก์ชัน
การเลือกฟังก์ชัน	เลือกล๊อคแป้นควบคุมเมื่อเลือก ฟังก์ชันที่เลือก สำหรับ ตั้งการล๊อค



ปุ่มควบคุมที่เลือกโดยใช้ ฟังก์ชันที่เลือก สามารถล๊อคได้ตลอดเวลาระหว่างการถ่ายภาพโดยกด

MENU/OK ค้างไว้ ในการปลดล๊อคปุ่มควบคุม ให้กดปุ่มค้างไว้อีกครั้ง





ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ตั้งค่าแอคเซสพอยต์ไร้สาย	<ul style="list-style-type: none"> • ตั้งค่าอย่างง่าย: เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Access Point โดยใช้การตั้งค่าพื้นฐาน • ตั้งค่าแมนนวล: ปรับการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่ายจากรายการ (เลือกจากรายการ) หรือใส่ชื่อเอง (ใส่ SSID)
ตั้งค่าที่อยู่ IP ไร้สาย	<ul style="list-style-type: none"> • อัตโนมัติ: ที่อยู่ IP จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ • แมนนวล: กำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเอง เลือกที่อยู่ IP ด้วยตนเอง (ที่อยู่ IP), เน็ตเวิร์คมาสก์ (เน็ตมาสก์) และที่อยู่เกตเวย์ (ที่อยู่เกตเวย์)

ดูที่อยู่ MAC, ที่อยู่ Bluetooth และที่อยู่ IP เครือข่ายไร้สายของกล่อง

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
<p>เครื่องอ่านการ์ด USB</p>	<p>การเชื่อมต่อกล่องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB จะเป็นการเปิดโหมดส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้คัดลอกข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ กล่องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ</p>
<p>ถ่ายโดยเชื่อมต่อผ่าน USB อัตโนมัติ</p>	<p>สามารถควบคุมกล่องได้จากคอมพิวเตอร์, ไม้กั้นลั่น, โดรน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อผ่าน USB กล่องจะเข้าสู่โหมด "การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์" โดยอัตโนมัติ (เช่น การควบคุมจากระยะไกล) เมื่อเปิดอุปกรณ์ภายนอกและกลับสู่การทำงานปกติเมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิดอยู่หรือไม่ได้เชื่อมต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> • สามารถถ่ายภาพจากระยะไกลและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin หรือ FUJIFILM X Acquire สามารถใช้ FUJIFILM X Acquire ในการบันทึกและโหลดการตั้งค่าของกล่องได้ • กล่องนี้สามารถใช้เป็นเว็บแคมได้เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน FUJIFILM X Webcam • สามารถใช้การถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์จากระยะไกลได้เมื่อเชื่อมต่อกล่องเข้ากับอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น ไม้กั้นลั่นหรือโดรน ใช้ปุ่มควบคุมกล่องเพื่อสลับระหว่างการถ่ายภาพและการบันทึกภาพยนตร์ คุณสมบัติที่สามารถใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
<p>ถ่ายโดยเชื่อมต่อผ่าน USB ที่กำหนด</p>	<p>สำหรับ ถ่ายโดยเชื่อมต่อผ่าน USB อัตโนมัติ ยกเว้นว่ากล่องยังคงอยู่ในโหมด "การถ่ายภาพโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์" (การควบคุมจากระยะไกล) เมื่ออุปกรณ์ภายนอกปิดอยู่หรือไม่ได้เชื่อมต่อ ทำให้สามารถกลับมาควบคุมอุปกรณ์ได้เมื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังจากตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ตั้งใจหรือการหยุดชะงักอื่นๆ ที่การตั้งค่าเริ่มต้น ภาพจะไม่ถูกบันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำ</p>

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ถ่ายโดยเชื่อมต่อแบบไร้สายที่กำหนด	เลือกตัวเลือกนี้สำหรับการถ่ายรูปรจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือข่ายโดยใช้  ตั้งค่าการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าเครือข่าย
คินค่า USB RAW/สำรอง	<p>การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วย USB จะเปิดโหมดคินค่า USB RAW/สำรองโดยอัตโนมัติ กล้องจะทำงานตามปกติเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> • คินค่า USB RAW (ต้องใช้ FUJIFILM X RAW STUDIO): ใช้กลไกประมวลผลภาพของกล้องเพื่อแปลงไฟล์ RAW files เป็นภาพ JPEG คุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว • สำรอง (ต้องใช้ FUJIFILM X Acquire): บันทึกและโหลดการตั้งค่ากล้อง ปรับตั้งค่ากล้องในทันทีหรือแบ่งบันการตั้งค่ากับกล้องอื่นๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน
 การตั้งค่า  จัดการใช้พลังงาน > ตั้งปิดเอง จะถูกนำมาใช้ด้วยระหว่างการถ่ายรูปรโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ ให้เลือก ปิด สำหรับ ตั้งปิดเอง	
	<p>โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capture One Express Fujifilm: https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm • Capture One Pro Fujifilm: https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm • Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin: https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/ • FUJIFILM X Acquire: https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/ • FUJIFILM X RAW STUDIO: https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/ • RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPiX: https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/ • FUJIFILM Pixel Shift Combiner: https://fujifilm-x.com/products/software/pixel-shift-combiner/ • FUJIFILM X Webcam: https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

