

DIGITAL CAMERA

# X100VI

## Nieuwe Functies

Versie 1.10

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Inhoud

X100VI firmwareversie 1.10 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor de meest recente handleiding.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	Zie 	Ver.
1	Foto's en filmopnamen kunnen nu worden geüpload naar Frame.io. Een item <b>NETWERKINSTELLING</b> is toegevoegd aan het netwerk/USB-instellingsmenu voor dit doeleinde.	1	1.10
		4	
		6	
2	<b>RAW</b> is toegevoegd onder <b>Bluetooth-/SMARTPHONE-INST. &gt; SELECTEER BESTANDSTYPE</b> in het netwerk/USB-instellingenmenu.	3	1.10


# Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.

## Uploaden van bestanden naar Frame.io.

Ver. 1.10

Upload bestanden naar Frame.io.


-  Controleer of de cameraklok op de juiste tijd en datum is ingesteld voordat u verdergaat.

## Verbinding via draadloos LAN

Maak verbinding met Frame.io via draadloos LAN.

- 1 Selecteer **NETWERKINSTELLING** in het netwerk/USB-instellingsmenu.


- 2 Selecteer **NIET AANGEMAAKT**.

-  U kunt ook een bestaand netwerk selecteren of bewerken.




- 3 Selecteer **INSTELLING TOEGANGSPUNT**.

Selecteer **INSTELLING IP-ADRES** om het IP-adres handmatig te kiezen zoals beschreven in "Verbinding maken met gebruik van een IP-adres".





- 4 Selecteer **EENVOUDIGE SETUP**.

-  Om een draadloos LAN-router te selecteren of de SSID van de router handmatig in te voeren, kiest u **HANDMATIGE SETUP**.



- 5 Volg de instructies op het scherm om de draadloos LAN-router gereed te maken.

 U heeft ook de optie om verbinding te maken met gebruik van een pincode. Geef de pincode van de camera weer door de scherpstellingstok (scherpstelhendel) omhoog te drukken en voer deze in op de draadloos LAN-router.



- 6 Druk op **MENU/OK** wanneer de instelling is voltooid.




- 7 Selecteer **Frame.io Camera to Cloud > AANSLUITEN** in het netwerk/USB-instellingsmenu.



- 8 Eenmaal verbonden, selecteert u **ONTVANG KOPPELINGSCODE**.

Er wordt een koppelingcode weergegeven.



- 9 Meld u aan bij Frame.io vanaf een computer of ander apparaat en voer de koppelingcode in die wordt weergegeven op de camera.

- 10 Upload bestanden naar Frame.io.


Kies de typen bestanden die worden geüpload. U kunt elk bestandstype afzonderlijk selecteren of deselecteren.

<b>Opties</b>		
<b>JPEG</b>	<b>RAW</b>	<b>HEIF</b>

Pas instellingen aan voor gebruik met Frame.io.

## AANSLUITEN

U kunt verbinding maken met het Frame.io-project via draadloos LAN.

 Als u het netwerk niet hebt geregistreerd, registreer het netwerk dan in de **NETWERKINSTELLING** voordat u verdergaat.

## LOSKOPPELEN

Verbreek de verbinding met het Frame.io-project en beëindig de netwerkverbinding.

## ONTVANG KOPPELINGSCODE

Er wordt een koppelingcode weergegeven om verbinding te maken met het Frame.io-project. Voer deze code in op het Frame.io-scherm dat u kunt openen vanaf uw pc of tablet om verbinding te maken met Frame.io en de camera.

## SELECTEER BESTANDSTYPE

Kies de typen bestanden die naar Frame.io worden geüpload. U kunt elk bestandstype afzonderlijk selecteren of deselecteren.

Opties		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

## **UPLOADINSTELLING**

Pas de uploadinstellingen voor Frame.io aan.

### **SELECT. FOTO'S, VERZ.**

Markeer afbeeldingen voor uploaden.

### **VOLGORDE AUTOM. OVERDRACHT BEELDEN**

Selecteer **AAN** om foto's en filmopnamen voor uploaden automatisch te markeren terwijl deze worden gemaakt.

<b>Opties</b>	
<b>AAN</b>	<b>UIT</b>

### **OVERBRENGEN/OPSCHORTEN**

Uploaden naar Frame.io pauzeren of hervatten.

<b>Opties</b>	
<b>VER./AN.</b>	<b>STOPPEN</b>

### **FOTOVERZ. WANNEER UIT**

Als **AAN** is geselecteerd, wordt het uploaden van bestanden naar Frame.io voortgezet terwijl de camera is uitgeschakeld.

<b>Opties</b>	
<b>AAN</b>	<b>UIT</b>

### **BASISCERTIFICAAT**

Kopieer een basiscertificaat naar de camera voor gebruik met Frame.io.

<b>Optie</b>	<b>Beschrijving</b>
<b>LADEN VAN OPSLAGMEDIA</b>	Kopieer het basiscertificaat van de geheugenkaart van de camera.
<b>VERWIJDEREN</b>	Verwijder het huidige basiscertificaat.

## UPLOADSTATUS

Bekijk de uploadstatus van Frame.io.

## OVERDRACHT WACHTRIJ

Bekijk een lijst van de bestanden die wachten op uploaden.

## RESET OVERDRACHTOPDRACHT

Verwijder de uploadmarkering van alle bestanden die zijn geselecteerd voor uploaden naar Frame.io.

## NETWERKINSTELLING

Ver. 1.10

Pas de instellingen aan voor verbinding met draadloze netwerken. Selecteer een geregistreerd netwerk en selecteer vervolgens **BEWERKEN** om de geselecteerde netwerkinstelling te wijzigen.

Optie	Beschrijving
<b>INSTELLING TOEGANGSPUNT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>EENVOUDIGE SETUP:</b> Maak verbinding met een toegangspunt met gebruik van eenvoudige instellingen.</li><li>• <b>HANDMATIGE SETUP:</b> Pas de instellingen handmatig aan voor verbinding met een draadloos netwerk. Kies het netwerk uit een lijst (<b>KIES UIT LIJST</b>) of voer de naam handmatig in (<b>VOER SSID IN</b>).</li></ul>
<b>INSTELLING IP-ADRES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTOMATISCH:</b> Het IP-adres wordt automatisch bepaald.</li><li>• <b>HANDMATISCH:</b> Wijs een IP-adres handmatig toe. Kies handmatig het IP-adres (<b>IP-ADRES</b>), het subnetmasker (<b>SUBNETMASKER</b>) en het gatewayadres (<b>GATEWAYADRES</b>).</li></ul>





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

