

# FUJIFILM

## DIGITAL CAMERA

# GFX 50S

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.10

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

## เนื้อหา

โปรดทราบความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ ของคุณสมบัติต่อไปนี้ที่อธิบายในคู่มือใช้งานกล่อง

จำนวน	ส่วน	คำอธิบาย	GFX 50S 	คู่มือ 
<b>รายการเมนู</b>				
1	เมนูตั้งค่า	ได้เพิ่มตัวเลือก <b>ข้อมูล</b> ลงใน <b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ</b> ในเมนูตั้งค่าแล้ว	vii	—
<b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ</b>				
2	ตั้งค่าไร้สาย	ได้เพิ่มตัวเลือก <b>ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ</b> และ <b>ที่อยู่ IP</b> ลงใน <b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ &gt; ตั้งค่าไร้สาย</b> ในเมนูตั้งค่าแล้ว	172	TH-1
3	ตั้งค่าเชื่อมต่อ PC	เนื้อหาของเมนูตั้งค่า ได้ย้ายรายการ <b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ &gt; ตั้งค่าเชื่อมต่อ PC</b> ไปยัง <b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ &gt; ตั้งค่าไร้สาย &gt; ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ</b> แล้ว	173	TH-1
4	โหมด PC SHOOT	ได้เพิ่มตัวเลือก <b>ติดตั้งระบบไร้สาย</b> ลงใน <b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ &gt; โหมด PC SHOOT</b> ในเมนูตั้งค่าแล้ว	174	TH-3
5	ข้อมูล	ได้เพิ่มตัวเลือก <b>ข้อมูล</b> ลงใน <b>ตั้งค่าการเชื่อมต่อ</b> ในเมนูตั้งค่าแล้ว	174	TH-3
<b>อัปเดตเฟิร์มแวร์</b>				
6	เวลานี้สามารถใช้กล่องเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่เฉพาะสำหรับเลนส์เท่านั้น แต่สำหรับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นชุดแฟลชเสริมภายนอกและตัวแปลงได้แล้ว		232	—




## ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น

การเข้าถึงการตั้งค่าเชื่อมต่อ ให้กด **MENU/OK** เลือกแท็บ

**[C]** (จัดเตรียม) แล้วเลือก **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ**



### ตั้งค่าไร้สาย

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ตั้งค่าทั่วไป	เลือกชื่อ ( <b>ชื่อ</b> ) เพื่อกำหนดชื่อกล่องบนเครือข่ายไร้สาย (กล่องจะกำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำกันตามค่าเริ่มต้น ) หรือเลือก <b>รีเซ็ตตั้งค่าไร้สาย</b> เพื่อคืนค่าเริ่มต้น
ย่อขนาดภาพ <b>3M</b>	เลือก <b>เปิด</b> (การตั้งค่าเริ่มต้น แนะนำให้ใช้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่) เพื่อย่อขนาดภาพไปยัง <b>3M</b> สำหรับอัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟน <b>ปิด</b> เพื่ออัปโหลดภาพที่ขนาดต้นฉบับ ย่อขนาดภาพเฉพาะเมื่อคัดลอกการอัปโหลดไปยังสมาร์ทโฟนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาพต้นฉบับ
ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ตั้งค่าอย่างง่าย:</b> เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Access Point โดยใช้การตั้งค่าพื้นฐาน</li> <li><b>ตั้งค่าแมนนวล:</b> ปรับการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย เลือกเครือข่ายจากรายการ (<b>เลือกจากรายการ</b>) หรือใส่ชื่อเอง (<b>ใส่ SSID</b>)</li> </ul>
ที่อยู่ IP	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>อัตโนมัติ:</b> ที่อยู่ IP จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ</li> <li><b>แมนนวล:</b> กำหนดที่อยู่ IP ด้วยตนเอง เลือกที่อยู่ IP ด้วยตนเอง (<b>ที่อยู่ IP</b>), เน็ตเวิร์คมาสก์ (<b>เน็ตมาสก์</b>) และที่อยู่เกตเวย์ (<b>ที่อยู่เกตเวย์</b>)</li> </ul>

## ตั้งค่าใส่พิกัด

ดูข้อมูลตำแหน่งที่ดาวนโหลดจากสมาร์ทโฟนและเลือกว่าจะบันทึกข้อมูลในรูปแบบของคุณหรือไม่

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ใส่พิกัด	เลือกว่าจะฝังข้อมูลที่ดาวนโหลดจากสมาร์ทโฟนลงในภาพเมื่อถ่ายหรือไม่
ข้อมูลตำแหน่ง	แสดงข้อมูลตำแหน่งที่ดาวนโหลดครั้งล่าสุดจากสมาร์ทโฟน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้สาย โปรดเยี่ยมชม:


<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## ตั้งค่าเชื่อมต่อ instax

ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ FUJIFILM instax SHARE ที่เป็นอุปกรณ์เสริม


### ชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) และรหัสผ่าน

ดูชื่อเครื่องพิมพ์ (SSID) ได้ที่ใต้เครื่องพิมพ์ รหัสผ่านเริ่มต้นคือ "1111" หากคุณสามารถเลือกรหัสผ่านอื่นเพื่อพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้ว ให้ป้อนรหัสผ่านนั้นแทน



## โหมด PC SHOOT

ปรับการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพระยะไกล (การถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์)

ตัวเลือก	คำอธิบาย
OFF	เลือกตัวเลือกนี้หากคุณไม่ต้องการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
USBอัตโนมัติ	โหมดการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเมื่อกำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB เมื่อไม่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อผลลัพธ์จะเป็นเหมือนกับ OFF
USBคงที่	กล้องจะทำงานในโหมดการถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แม้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ในการตั้งค่าเริ่มต้น กล้องจะไม่บันทึกรูปภาพไปยังการ์ดหน่วยความจำ แต่รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกำลังถ่ายรูปจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อกัน
ติดตั้งระบบไร้สาย	เลือกตัวเลือกนี้สำหรับการถ่ายรูปรจากระยะไกลแบบไร้สาย เลือกเครือข่ายโดยใช้  ตั้งการเชื่อมต่อ > ตั้งค่าไร้สาย



**การจัดการพลังงาน > ตั้งปิดเอง** จะมีผลขณะถ่ายภาพแบบเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เช่นกัน เลือก **ปิด** เพื่อป้องกันกล้องปิดโดยอัตโนมัติ



สามารถถ่ายรูปโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เช่น HS-V5 (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) หรือ FUJIFILM X Acquire (มีให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ FUJIFILM) หรือเมื่อใช้ FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO หรือ Tether Shooting Plug-in (ทั้งคู่มีจำหน่ายแยกต่างหาก) กับ Adobe® Photoshop® Lightroom®

## ข้อมูล

ดูที่อยู่ MAC ของกล้อง

# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

