

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T20

Nya funktioner

Version 2.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html

BL00004969-D00

SV

Innehåll

X-T20:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-T20 	Se 	Ver.
1	För att se separata RGB-histogram och en display som visar delar av den bild som kommer att överexponeras med de aktuella inställningarna ovanpå vyn genom objektivet, tryck på funktionsknappen till vilken HISTOGRAM har tilldelats.	19	1	2.00
2	Pekkontroller har lagts till.	22	2	2.00
3	Alternativen STORT INDIKATORLÄGE (EVF) och STORT INDIKATORLÄGE (LCD) har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	220	3	2.00
4	Alternativet STORT IND. SKÄRMINST. har lagts till  SKÄRMINSTÄLLNING i inställningsmenyn.	220	4	2.00
5	Ett  ANSLUTNINGINSTÄLLNING > PC-ANSLUTNINGSLÄGE -alternativ har lagts till i inställningsmenyn.	239	5	2.00
6	Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas.	257	6	2.00
7	FUJINON XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ-objektiv stöds nu.	272	7	2.00


Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.


X-T20 Användarhandbok: 19 Anpassa standardskärmen

Histogram

Histogram visar fördelningen av toner i bilden. Ljusstyrka visas med den vågräta axeln, antalet pixlar med den lodräta axeln.




- **Optimal exponering:** Pixlarna fördelas i en jämn kurva genom hela tonområdet.
- **Överexponerad:** Pixlarna samlas på höger sida i diagrammet.
- **Underexponerad:** Pixlarna samlas på vänster sida i diagrammet.



För att se separata RGB-histogram och en display som visar delar av den bild som kommer att överexponeras med de aktuella inställningarna ovanpå vyn genom objektivet, tryck på funktionsknappen till vilken **HISTOGRAM** har tilldelats.


- ① Överexponerade områden blinkar
- ② RGB-histogram



X-T20 Användarhandbok: 22


Pekskärm läge

Följande pekkontroller har lagts till.


Nr.	Beskrivning	X-T20 
1	Man kan nu använda sveprörelser för att välja fokusområde under fokusering med zoom.	86
2	Man kan nu använda nypgester in och ut för att välja det antal bilder (en, nio eller hundra) som ska visas under visning av bilder.	178
3	Bilder som visas bland nio eller hundra på en skärm kan nu väljas genom att peka eller dra dem; dubbelklicka på en bild för att visa den på helskärm.	179
4	Pekkontroller kan nu användas på Q (snabb)-menyn.	243
5	Pekskärmen kan nu användas för att skriva in text.	235 236

X-T20 Användarhandbok: 220 STORT INDIKATORLÄGE (EVF)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer i den elektroniska sökaren. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**



AV




PÅ

STORT INDIKATORLÄGE (LCD)

Välj **PÅ** om du vill visa stora indikatorer på LCD-skärmen. Du kan välja de indikatorer som ska visas med **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT IND. SKÄRMINST.**



AV




PÅ



Om **STORT INDIKATORLÄGE** tilldelas en funktionsknapp, kan knappen användas för att växla **STORT INDIKATORLÄGE** på (**PÅ**) och av (**AV**) (224, 250).

X-T20 Användarhandbok: 220 STORT IND. SKÄRMINST.

Välj de indikatorer som ska visas när **PÅ** är vald för **SKÄRMINSTÄLLNING > STORT INDIKATORLÄGE (EVF)** eller **STORT INDIKATORLÄGE (LCD)**.



Alternativ	Beskrivning
① Exp.SKRM	Välj posterna som listas längst ner på displayen. Valda poster indikeras med en bock (<input checked="" type="checkbox"/>); för att avmarkera en post, markera bocken och tryck på MENU/OK .
② Skala	Välj PÅ för att visa exponeringsindikatorn.
③ L1, L2, L3, L4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på vänster sida av skärmen.
④ R1, R2, R3, R4	Välj upp till fyra stora ikoner som ska visas på höger sida av skärmen.

X-T20 Användarhandbok: 239 PC-ANSLUTNINGSLÄGE

Justera inställningarna för anslutning till en dator.

Alternativ	Beskrivning
USB-KORTLÄSARE	<p>Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.</p>
USB RAW KONV./ÅTERST.	<p>När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.</p> <ul style="list-style-type: none">• USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO): Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder.• ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire): Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.

X-T20 Användarhandbok: 257

Blixtinställningar

Studioblixt-styrenheter från tredjepartsleverantörer som är kompatibla med FUJIFILM-blixtsystemet kan nu användas. För mer information, se dokumentationen som medföljer din studioblixtenhet.

X-T20 Användarhandbok: 272

Motorzoom

Kameran stöder nu XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ-objektiv med motorzoom. Följande funktioner är tillgängliga:

- Zoomringen kan användas för att justera zoom.
- Fokusringen kan användas för finjustering av zoomgraden i fokusläge **S** (AF-S) och **C** (AF-C).
- Zoompositionen förblir fast under fotografering med intervalltimer.
- Objektivet förblir utdraget under bildvisning så att du snabbt kan återgå till fotografering.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

