

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100s

Nye funktioner

Version 1.10








Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Indhold

Firmwareversionen 1.10 i GFX100S tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

| Nr. | Beskrivelse | GFX100S  | Se  | Ver. |
|-----|---|--|---|------|
| 1 | Ændringer af funktionen i optagemenuhukommelserne har ændret metoden for oprettelse og redigering ved hjælp af  BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM og  FILM-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM i optagemenuen. | 58 | 1 | |
| 2 | Elementerne  BILLEDKVALITET-INDSTILLING > AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST. og  FILM-INDSTILLING > AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST. er blevet føjet til optagemenuen. | — | 7 | 1.10 |
| 3 | Indstillingerne BLÆNDE (PROGRAMSKIFT) for  KNAP/DREJEKNAP-INDSTILLING > KOMMANDODREJEKNAP-INDST. > FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1 til FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 og BAGKOMMANDODREJESKIVE er blevet ændret til BLÆNDE . | — | 8 | |

Ændringer og tilføjelser


Ændringer og tilføjelser er som følger.

GFX100S: 58

Ver. 1.10

Brugerdefinerede tilstande



Drej programhjulet over på en vilkårlig af tilstandene **C1 (BRUGERTILPASSET 1)** til **C6 (BRUGERTILPASSET 6)** for at tage billeder ved hjælp af de tidligere gemte indstillinger for optagemenuen. Du kan gemme eller redigere indstillingerne ved hjælp af **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM**.




Gem denne indst.

Gem denne indst. i en optagemenuhukommelse

- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Markér en destinationshukommelse til de aktuelle indstillinger (**C1** til **C6**), og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Markér **GEM DENNE INDST.**, og tryk på **MENU/OK**.




- 4 Markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.
De aktuelle indstillinger gemmes i den valgte hukommelse.




Redigering af brugerdefinerede indstillinger

Redigér eksisterende optagemenuhukommelser.


- 1 Vælg **IQ BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Markér den ønskede optagemenuhukommelse, og tryk på **MENU/OK**.



- 3 Markér **REDIGER/TJEK**, og tryk på **MENU/OK**.



- 4 Kameraet viser en liste over optagemenuelementer; markér et element, du ønsker at redigere, og tryk på **MENU/OK**.
Justér det valgte element som ønsket.



5 Tryk på **MENU/OK** for at gemme ændringerne og vende tilbage til optagemenuen.

Justér flere elementer som ønsket.



Hvis **DEAKTIV.** er valgt for **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.**, vises der røde prikker ved siden af de redigerede elementer, men ændringerne gemmes ikke automatisk.


- For at gemme ændringerne for valgte elementer skal du markere elementerne på listen og trykke på **Q**.
- For at gemme ændringerne for alle elementer skal du vende tilbage til trin 3 og vælge **GEM ÆNDRINGERNE**. For at annullere alle ændringer og gendanne de forrige indstillinger skal du vælge **NULSTIL INDSTILLINGERNE**.
- Hvis du kopierer et element, der er markeret med en røde prik, kopieres elementet med ændringerne intakte.

Kopiering af brugerdefinerede indstillinger


Kopier brugerdefinerede indstillinger fra én hukommelse til en anden ved at overskrive indstillingerne i destinationshukommelsen. Hvis kildehukommelsen er blevet omdøbt, kopieres navnet også til destinationshukommelsen.

1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** > **RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.


2 Markér kildehukommelsen, og tryk på **MENU/OK**.



3 Markér **KOPIER**, og tryk på **MENU/OK**.




4 Markér destinationshukommelsen (C1 til C6), og tryk på **MENU/OK**. Der vises en dialogboks for bekræftelse.



Eventuelle ændringer af brugerdefinerede indstillinger i destinationshukommelsen overskrives.




5 Markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**. De valgte indstillinger kopieres til destinationshukommelsen og overskriver alle eksisterende indstillinger.



Nulstil brugerdefinerede indstillinger

Nulstil valgte optagemenuhukommelser.


- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING** > **RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Markér den ønskede optagemenuhukommelse, og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Markér **NULSTIL BRUGERDEFINERET INDSTILLING**, og tryk på **MENU/OK**.
Der vises en dialogboks for bekræftelse.
- 4 Markér **OK**, og tryk på **MENU/OK**.
Den valgte hukommelse nulstilles.




Omdåb af optagemenuhukommelser

Omdøb valgte optagemenuhukommelser.

- 1 Vælg **BILLEDKVALITET-INDSTILLING > RED./GEM CUSTOM** i optagemenuen, og tryk på **MENU/OK**.
- 2 Markér den ønskede optagemenuhukommelse, og tryk på **MENU/OK**.



- 3 Markér **RED. BRUGERTILPASSET NAVN**, og tryk på **MENU/OK**.



- 4 Indtast et nyt navn på optagemenuhukommelsen, og vælg **INDSTIL**.
Den valgte hukommelse omdøbes.

AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.**Ver. 1.10**

Vælg, om ændringerne af de gemte brugerdefinerede indstillinger skal gælde automatisk.

| Indstilling | Beskrivelse |
|-----------------|---|
| AKTIVER | Ændringer af optagemenuhukommelserne BRUGERTILPASSET 1 til BRUGERTILPASSET 6 gælder automatisk. |
| DEAKTIV. | Ændringerne gælder ikke automatisk. Eventuelle ændringer af de brugerdefinerede indstillinger skal foretages manuelt (📖 2). |

 AUTOM. OPDATERING AF BRUGERDEF. INDST.**Ver. 1.10**

Indstillingerne er de samme som dem for stillbilledfotografering, men indstillingerne skal justeres hver for sig.

Vælg, hvilke funktioner kommandodrejeskiverne skal have.

| Indstilling | Beskrivelse |
|---|--|
| FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1 | Tildel lukkertid (S.S. (PROGRAMSKIFTE)) eller blænde (BLÆNDE) * til FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1 . |
| FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2 | Tildel lukkertid (S.S. (PROGRAMSKIFTE)), blænde (BLÆNDE) *, følsomhed (ISO) eller ingen funktion (INGEN) til FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2 eller FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 . |
| FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3 | |
| BAGKOMMANDODREJESKIVE | Tildel lukkertid (S.S. (PROGRAMSKIFTE)), blænde (BLÆNDE) *, følsomhed (ISO) eller ingen funktion (INGEN) til bagkommandodrejeskiven. |
| EKSPONERINGSKOMPENSATIONSTILDELING | Eksponeringskompensationen kan justeres ved hjælp af enten frontkommandodrejeskiven eller bagkommandodrejeskiven for sig eller dem begge, når der trykkes på Knappen  (eksponeringskompensation). |

* Blænderingen drejet hen på **A** eller **C** i tilstandene **A** (blændeprioriteret AE) eller **M** (manuel).



- Du kan også opnå adgang til **KOMMANDODREJEKNAP-INDST.** ved at trykke midt på frontkommandodrejeskiven og holde den nede.
- Du kan også trykke midt på frontkommandodrejeskiven for at bladre igennem indstillingerne i rækkefølgen **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 1**, **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 2** og **FRONTKOMMANDODREJESKIVE 3**.

MEMO

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

