

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100s

新功能

1.10 版










因韌體更新而新增或更改的功能可能與本產品隨附資料中的描述不再相符。有關不同產品可用更新的資訊，請訪問我們的網站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目錄

GFX100S 韌體 1.10 版新增或更新了下列功能。訪問以下網站可獲取最新使用手冊。

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

編號	說明	GFX100S 	頁碼 	版本
1	透過對自訂模式功能進行更改，改變了使用拍攝選單中的  影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定 以及  動畫設定 >  編輯/儲存自訂設定 來創建和編輯自訂設定庫的方式。	58	1	1.10
2	 影像品質設定 > 自動更新自訂設定 和  動畫設定 >  自動更新自訂設定 已被添加到拍攝選單中。	—	7	
3	 按鈕/轉盤設定 > 指令轉盤設定 > 前部命令轉盤 1 到 前部命令轉盤 3 以及 後部命令轉盤 的選項 光圈 (程式偏移) 已被更改為 光圈環設置(A)。	—	8	

變更與新增


變更與新增如下所述。

GFX100S : 58

1.10 版

自定模式

將模式轉盤轉動至 **C1**（自定 1）至 **C6**（自定 6）當中的任何一種模式，便可以使用先前保存的拍攝選單設定進行拍照。可以使用 **影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定** 來保存或編輯設定。




儲存目前設定

將目前設定儲存在自訂設定庫中。

- 1 在拍攝選單中選擇 **影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定**，然後按下 **MENU/OK**。
- 2 反白顯示目前設定目標庫（**C1** 到 **C6**）並按下 **MENU/OK**。
- 3 反白顯示儲存目前設定 並按下 **MENU/OK**。



- 4 反白顯示 **執行** 並按下 **MENU/OK**。
目前設定將被儲存到所選庫中。



編輯自訂設定

編輯現有的自訂設定庫。

- 1 在拍攝選單中選擇 **IQ 影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定**，然後按下 **MENU/OK**。
- 2 反白顯示所需的自訂設定庫並按下 **MENU/OK**。




- 3 反白顯示 **編輯/檢查** 並按下 **MENU/OK**。



- 4 相機將顯示拍攝選單項目表；反白顯示想要編輯的項目並按下 **MENU/OK**。
根據需要調整所選項目。



5 按下 **MENU/OK** 儲存變更並返回拍攝選單列表。
根據需要調整其他項目。

-  如果將 **影像品質設定 > 自動更新自訂設定** 選為 **停用**，則編輯的項目旁邊會出現紅點，但不會自動儲存變更。
- 若要儲存所選項目的變更，可顯示列表中的項目並按下 **Q**。
 - 若要儲存所有項目的變更，可返回到步驟 3 並選擇 **儲存變更**。若要取消所有變更並恢復以前的設定，可選擇 **重設變更**。
 - 若複製標有紅點的項目，則複製的項目中會體現變更的內容。

複製自訂設定

將自訂設定從一個庫複製到另一個庫，覆蓋掉目標庫中的設定。如果源庫名稱已更改，此名稱也將複製到目標庫。

1 在拍攝選單中選擇 **影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定**，然後按下 **MENU/OK**。

2 反白顯示源庫並按下 **MENU/OK**。




3 反白顯示 **複製** 並按下 **MENU/OK**。



4 反白顯示目標庫 (C1 到 C6) 並按下 **MENU/OK**。


螢幕中將顯示確認對話視窗。

 對目標庫中自訂設定的任何變更都將被覆蓋。



5 反白顯示 **執行** 並按下 **MENU/OK**。

所選設定將被複製到目標庫，覆蓋掉全部現有設定。



重設自訂設定

重設所選的自訂設定庫。


- 1 在拍攝選單中選擇 **影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定**，然後按下 **MENU/OK**。
- 2 反白顯示所需的自訂設定庫並按下 **MENU/OK**。



- 3 反白顯示重設自訂設定並按下 **MENU/OK**。
螢幕中將顯示確認對話視窗。




- 4 反白顯示 **執行** 並按下 **MENU/OK**。
所選庫將被重設。



更改自訂設定庫名稱

更改所選自訂設定庫名稱。

- 1 在拍攝選單中選擇  影像品質設定 > 編輯/儲存自訂設定，然後按下 **MENU/OK**。
- 2 反白顯示所需的自訂設定庫並按下 **MENU/OK**。



- 3 反白顯示 **編輯自定義名** 並按下 **MENU/OK**。



- 4 為自訂設定庫輸入新名稱並選擇 **設定**。
所選庫名稱將被更改。

自動更新自訂設定

1.10 版

選擇是否自動應用對儲存的自訂設定的變更。


選項	說明
啟用	會自動應用對自訂設定庫 自定 1 到 自定 6 的變更。
停用	不會自動應用變更。必須手動應用對自訂設定的任何變更 (📖 2)。

自動更新自訂設定

1.10 版

選項內容與靜態攝影的選項相同，但必須分別調整設定。

選擇指令轉盤所執行的功能。

選項	說明
前部命令轉盤1	將快門速度 (S.S. (程式偏移)) 或光圈 (光圈環設置(A)) * 指定給 前部命令轉盤1。
前部命令轉盤2	將快門速度 (S.S. (程式偏移))、光圈 (光圈環設置(A)) *、感光度 (ISO) 或 (無) 指定給 前部命令轉盤2 或 前部命令轉盤3。
前部命令轉盤3	
後部命令轉盤	將快門速度 (S.S. (程式偏移))、光圈 (光圈環設置(A)) *、感光度 (ISO) 或 (無) 指定給後指令轉盤。
曝光補償分配	按下  (曝光補償) 按鍵後，可以使用前或後指令轉盤中的一個或兩個調節曝光補償。

* 在模式 A (光圈優先 AE) 或 M (手動) 下轉動至 A 或 C 的光圈環。



- 指令轉盤設定 也可透過按住前指令轉盤的中央進行訪問。
- 您也可以按下前指令轉盤的中央按以下順序在設定之間循環：
前部命令轉盤1、前部命令轉盤2 和 前部命令轉盤3。

備忘錄

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

