

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-S10

## Nowe funkcje

Wersja 2.00


Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X-S10 w wersji 2.00 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	Patrz 	Wer.
1	Pozycja <b>BLOKADA</b> została dodana do <b>USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA</b> w menu ustawień.	1	2.00
2	Pozycja <b>USTAWIENIA SIECIOWE</b> została dodana do <b>USTAWIENIA POŁĄCZENIA</b> w menu ustawień, pozwalając na regulację ustawień bezprzewodowej sieci LAN w celu fotografowania z użyciem urządzenia powiązanego bezprzewodowo.	2	
3	Pozycja <b>USTAWIENIA POŁĄCZENIA &gt; INFORMACJE</b> w menu ustawień wyświetla teraz adres IP poza adresem MAC i adresem Bluetooth.	2	
4	Pozycja <b>USTAWIENIA POŁĄCZENIA &gt; TRYB POŁĄCZENIA</b> została zmodyfikowana, aby obsługiwać nie tylko przesyłanie zdjęć, konwersję plików RAW oraz przesyłanie i pobieranie ustawień aparatu, ale także funkcje, takie jak fotografowanie i nagrywanie filmów z użyciem powiązanych urządzeń.	3	

## Zmiany i uzupełnienia

Wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia.

### BLOKADA

Ver. 2.00

Zablokuj wybrane elementy sterujące, aby zapobiec ich niezamierzonemu użyciu.

Opcja	Opis
<b>USTAWIE. BLOKA.</b>	Wybierz z poniższych: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ODBLOK.:</b> Reset opcji blokady.</li><li>• <b>WSZ. FUNKCJE:</b> Zablokuj wszystkie elementy sterujące z listy <b>WYBÓR FUNKCJI.</b></li><li>• <b>WYBRANA FUNKCJA:</b> Zablokuj jedynie elementy sterujące wybrane na liście <b>WYBÓR FUNKCJI.</b></li></ul>
<b>WYBÓR FUNKCJI</b>	Wybierz elementy sterujące, które będą zablokowane, gdy <b>WYBRANA FUNKCJA</b> jest wybrany dla <b>USTAWIE. BLOKA..</b>



Elementy sterujące wybrane za pomocą **WYBRANA FUNKCJA** można zablokować w dowolnym momencie podczas fotografowania, naciskając i przytrzymując **MENU/OK**. Aby odblokować elementy sterujące, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk.


Reguluj ustawienia dotyczące łączenia z sieciami bezprzewodowymi.

Opcja	Opis
<b>UST. BEZPRZEW. P. DOSTĘPU</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>PROSTA KONFIGURACJA:</b> Połącz się z punktem dostępu przy użyciu prostych ustawień.</li><li>• <b>RĘCZNA KONFIGURACJA:</b> Ręcznie reguluj ustawienia dotyczące połączenia z siecią bezprzewodową. Wybierz sieć z listy (<b>WYBÓR Z L. SIECI</b>) lub ręcznie wprowadź nazwę (<b>WPROWADZ. SSID</b>).</li></ul>
<b>UST. BEZPRZEW. ADRESU IP</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTOMATYCZNE:</b> Adres IP jest przydzielany automatycznie.</li><li>• <b>RĘCZNE:</b> Przydziel adres IP ręcznie. Wybierz ręcznie adres IP (<b>ADRES IP</b>), maskę sieci (<b>MASKA SIECI</b>) i adres bramy (<b>ADRES BRAMY</b>).</li></ul>

Wyświetl adres MAC, adres Bluetooth i adres IP bezprzewodowej sieci aparatu.

## Dostosuj ustawienia połączeń z urządzeniami zewnętrznymi.

Opcja	Opis
<b>CZYTNIK KART NA USB</b>	Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
<b>FOTOGRAFOWANIE AUTOMATYCZNE PRZEZ POŁ. USB</b>	<p>Aparatem można sterować za pomocą komputerów, gimballi, dronów lub innych urządzeń podłączonych przez USB. Aparat automatycznie przechodzi w tryb „zdalnego sterowania” (ang. tethered shooting) po włączeniu urządzenia zewnętrznego i powraca do normalnej pracy po wyłączeniu lub odłączeniu urządzenia zewnętrznego.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zdjęcia można robić zdalnie i automatycznie przysyłać do komputera, na którym uruchomione jest oprogramowanie Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin lub FUJIFILM X Acquire. Program FUJIFILM X Acquire pozwala również na zapisywanie i wczytywanie ustawień aparatu.</li> <li>• Aparat może być używany jako kamera internetowa po podłączeniu do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja FUJIFILM X Webcam.</li> <li>• Zdalne fotografowanie i filmowanie jest dostępne, gdy aparat jest podłączony do zgodnego urządzenia, jak gimbal lub dron. Używaj elementów sterujących aparatu do przełączania między fotografowaniem a filmowaniem. Dostępne funkcje różnią się w zależności od podłączonego urządzenia.</li> </ul>
<b>FOTOGRAFOWANIE USTALONE PRZEZ POŁ. USB</b>	Tak samo, jak dla <b>FOTOGRAFOWANIE AUTOMATYCZNE PRZEZ POŁ. USB</b> , z tą różnicą, że aparat pozostaje w trybie „zdalnego sterowania”, kiedy urządzenie zewnętrzne zostanie wyłączone lub odłączone, pozwalając temu urządzeniu na wznowienie sterowania po ponownym nawiązaniu połączenia po przypadkowym rozłączeniu lub innym zakłóceniu. Przy ustawieniach domyślnych zdjęcia nie są zapisywane na karcie pamięci.

Opcja	Opis
<b>FOTOGRAFOWANIE USTALONE PRZEZ POŁ. BEZPRZ.</b>	Wybierz tę opcję w przypadku bezprzewodowego zdalnego fotografowania. Wybierz sieć za pomocą  <b>USTAWIENIA POŁĄCZENIA &gt; USTAWIENIA SIECIOWE.</b>
<b>KON. USB RAW/ PR. KOP.</b>	Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Używaj procesora przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG.</li> <li>• <b>PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire):</b> Zapisuj i wczytuj ustawienia aparatu. Szybko zmień konfigurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.</li> </ul>
	Ustawienia  <b>ZARZĄDZ. ZASILAN. &gt; WYŁĄCZENIE PO:</b> mają również zastosowanie podczas fotografowania z użyciem powiązanego komputera. Aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu się aparatu, wybierz <b>WYŁ.</b> dla <b>WYŁĄCZENIE PO:</b> .
	Odwiedź poniższe witryny internetowe, aby uzyskać więcej informacji na temat poniższego oprogramowania komputerowego lub je pobrać: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Capture One Express Fujifilm:</b> <a href="https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm">https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm</a></li> <li>• <b>Capture One Pro Fujifilm:</b> <a href="https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm">https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm</a></li> <li>• <b>Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:</b> <a href="https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/">https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/</a></li> <li>• <b>FUJIFILM X Acquire:</b> <a href="https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/">https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/</a></li> <li>• <b>FUJIFILM X RAW STUDIO:</b> <a href="https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/">https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/</a></li> <li>• <b>RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:</b> <a href="https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/">https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/</a></li> <li>• <b>FUJIFILM X Webcam:</b> <a href="https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/">https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/</a></li> </ul>



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

