

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-S10

## Nya funktioner

Version 2.00

Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Innehåll

X-S10:s firmwareversion 2.00 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.	
1	Ett <b>LÅS</b> -alternativ har lagts till  <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING</b> i inställningsmenyn.	1	2.00	
2	Alternativet <b>NÄTVERKSINSTÄLLNING</b> har lagts till  <b>ANSLUTNINGSPÅSLUTNING</b> i inställningsmenyn, vilket möjliggör att trådlösa nätverksinställningar kan justeras för användning med trådlös länkad fotografering.	2		
3	Alternativet  <b>ANSLUTNINGSPÅSLUTNING &gt; INFORMATION</b> i inställningsmenyn visar nu IP-adressen i tillägg till MAC- och Bluetooth-adresserna.	2		
4	Alternativet  <b>ANSLUTNINGSPÅSLUTNING &gt; ANSLUTNINGSLÄGE</b> har modifierats för att stödja inte bara bildöverföring, RAW-omvandling och upp-/nedladdning av kamerainställningar, utan också funktioner som länkad stillbildsfotografering och filminspelning.	3		

## Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

**LÅS**

**Ver. 2.00**

Lås valda funktioner för att förhindra oavsiktlig användning.

Alternativ	Beskrivning
<b>LÅSINSTÄLLNING</b>	Välj bland följande: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>UPPL</b>: Återställ låsalternativen.</li><li>• <b>ALLA FUNKTIONER</b>: Lås alla funktioner i listan <b>FUNKTIONSVAL</b>.</li><li>• <b>VALD FUNKTION</b>: Lås endast funktioner som valts i listan <b>FUNKTIONSVAL</b>.</li></ul>
<b>FUNKTIONSVAL</b>	Välj de funktioner som ska låsas när <b>VALD FUNKTION</b> väljs som <b>LÅSINSTÄLLNING</b> .



Kontrollerna som valts med **VALD FUNKTION** kan låsas när som helst under fotoläge genom att trycka på och hålla in **MENU/OK**. Tryck på och håll in knappen igen för att låsa upp kontrollerna.

## NÄTVERKSINSTÄLLNING

Ver. 2.00

Justera inställningarna för anslutning till trådlösa nätverk.

Alternativ	Beskrivning
<b>INST. TRÅDLÖS ÅTKOMSTPUNKT.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ENKEL INSTÄLLNING:</b> Anslut till en åtkomstpunkt med hjälp av enkla inställningar.</li><li>• <b>MANUELL INSTÄLLNING:</b> Justera inställningarna manuellt för anslutning till ett trådlöst nätverk. Välj nätverket från en lista (<b>FR. NÄTVERKSLISTA</b>) eller ange namnet manuellt (<b>ANGE SSID</b>).</li></ul>
<b>INST. TRÅDLÖS IP-ADRESS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO:</b> IP-adressen tilldelas automatiskt.</li><li>• <b>MANUELL:</b> Tilldela en IP-adress manuellt. Manuellt välja IP-adress (<b>IP-ADRESS</b>), nätmask (<b>NÄTMASK</b>), och gateway-adress (<b>GATEWAY-ADRESS</b>).</li></ul>

## INFORMATION


Ver. 2.00


Visa kamerans MAC-, Bluetooth- och trådlösa IP-adresser.

Justera inställningarna för anslutning till externa enheter.

Alternativ	Beskrivning
<b>USB-KORTLÄSARE</b>	Om kameran ansluts till en dator via USB aktiveras dataöverföringsläget automatiskt, så att data kan kopieras till datorn. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten.
<b>USB-TETHERING FOTOGRAFERING AUTO</b>	<p>Kameran kan styras från datorer, gimbaler, drönare eller andra enheter anslutna via USB. Kameran går automatiskt in i läget "direktfångst" (dvs. fjärrstyrning) när den externa enheten slås på och återgår till normal drift när den externa enheten stängs av eller kopplas bort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foton kan tas med fjärrstyrning och automatiskt laddas ner till datorer som kör Capture One, Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin eller FUJIFILM X Acquire. FUJIFILM X Acquire kan även användas för att spara och ladda kamerainställningar.</li> <li>• Kameran kan användas som en webbkamera när den är ansluten till en dator som kör FUJIFILM X Webcam.</li> <li>• Fjärrstyrd fotografering och filminspelning är tillgängliga när kameran är ansluten till en kompatibel enhet som en gimbal eller drönare. Använd kamerareglagen för att växla mellan stillbildsfotografering och filminspelning. De tillgängliga funktionerna varierar med den anslutna enheten.</li> </ul>
<b>USB-TETHERING FOTOGRAFERING FAST</b>	När det gäller <b>USB-TETHERING FOTOGRAFERING AUTO</b> , förutom att kameran förblir i läget "direktfångst" (fjärrstyrning) när den externa enheten är av eller inte ansluten, vilket gör att enheten kan återuppta kontrollen när anslutningen återupprättas efter en oavsiktlig fränkoppling eller annan störning. Vid standardinställningar sparas inte bilder på minneskortet.

Alternativ	Beskrivning
<b>TRÅDLÖS TETHERING FOTOGRAFERING FAST</b>	Välj detta alternativ för trådlös fjärrstyrd fotografering. Välj ett nätverk med <b>ANSLUTNINGSPÅSLUTNING &gt; NÄTVERKSINSTÄLLNING</b> .
<b>USB RAW KONV./ÅTERST.</b>	När kameran ansluts till en dator via USB aktiveras läget för USB RAW-konvertering/återställning av säkerhetskopior automatiskt. Kameran fungerar normalt när den inte är ansluten. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB RAW KONV. (kräver FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Använd kamerans bildbehandlingsmotor för att snabbt konvertera RAW-filer till högkvalitets JPEG-bilder.</li> <li>• <b>ÅTERST. (kräver FUJIFILM X Acquire):</b> Spara och ladda kamerainställningar. Konfigurera kameran på ett ögonblick eller dela inställningar med andra kameror av samma typ.</li> </ul>

 **STRÖMHANTERING > AUTO AVSTÄNGNING**-inställningarna används också under länkad fotografering. Välj **AV** för **AUTO AVSTÄNGNING** för att förhindra att kameran stängs av automatiskt.

 Besök webbplatserna nedan för att lära dig mer om eller ladda ner följande programvara:

- **Capture One Express Fujifilm:**  
<https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm>
- **Capture One Pro Fujifilm:**  
<https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm>
- **Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:**  
<https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/>
- **FUJIFILM X Acquire:**  
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/>
- **FUJIFILM X RAW STUDIO:**  
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/>
- **RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKPIX:**  
<https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkpix/>
- **FUJIFILM X Webcam:**  
<https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/>



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

