

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30 III

Nya funktioner

Version 1.10


Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

Funktionerna nedan har lagts till, tagits bort eller uppdaterats i X-T30 III-firmware version 1.10. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	Se 	Ver.
1	Bilder kan nu skrivas ut på en ansluten enhet från Fujifilm instax Evo-serien och Fujifilm instax LiPlay-serien.	1 2 3 4 5	1.10
2	 instax DIREKTUTSKRIFT har lagts till under  KNAPP-/RATTINSTÄLLNING >  Fn-KNAPPINSTÄLLNING.	4	

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.

instax SKRIVARUTSKRIFT

Ver. 1.10

Skriv ut bilder på separat sålda Fujifilm instax Link-skrivare, Fujifilm instax Evo-serien och Fujifilm instax LiPlay-serien. Registrera först den skrivare du vill använda (📖 3).

instax BILDKVALITETSLÄGE

Ver. 1.10

Ställ in bildkvaliteten för utskrift av bilder på separat sålda Fujifilm instax Link-skrivare, Fujifilm instax Evo-serien och Fujifilm instax LiPlay-serien.

Alternativ	Beskrivning
instax-Rich-läge	Skriv ut med rik färgåtergivning.
instax-Natural-läge	Skriv ut med konventionell bildkvalitet.



Dessa alternativ är endast tillgängliga när du använder en kompatibel skrivare.

Den här kameran stöder följande funktioner:

Funktion	Beskrivning	
Ansluta till smartphone-appen	Anslut till smartphones via Bluetooth® och ladda upp bilder eller kontrollera kameran via fjärrstyrning medan din smartphone visar vyn genom objektivet.	
USB-kortläsare	Anslut en kortläsare till en dator eller smartphone via USB och kopiera bilder från minneskort.	
Webbkamera	Anslut kameran till en dator via USB för att använda den som en webbkamera.	
instax-skrivare	Skriv ut bilder på anslutna instax-skrivare eller instax hybrid-kameror.	3
Upload to Frame.io	Överför filer till Frame.io.	
RAW-behandling	Ta tillvara på kraften hos kamerans bildbehandlingsmotor vid behandling av RAW-bilder på en dator.	
Spara och ladda inställningar	Spara kamerainställningar till, eller ladda befintliga inställningar från, en dator.	

Skriv ut bilder på separat sålda Fujifilm instax Link-skrivare, Fujifilm instax Evo-serien och Fujifilm instax LiPlay-serien.



Besök följande webbplats angående kompatibla skrivare.
<https://www.fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>

Upprätta en anslutning

Välj **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** i menyn Nätverks-/USB-inställning för att parkoppla kameran med skrivarna under **REGISTRERA PARKOPPLING**. När parkopplingen är klar är kameran och skrivaren sammankopplade via Bluetooth.




- När den har parkopplats ansluter skrivaren automatiskt till kameran varje gång den startas.
- Om Bluetooth inaktiveras när kameran inte är ansluten till skrivaren minskar kamerans strömförbrukning.
- Om anslutningen till skrivaren är instabil, radera parkopplingen med skrivaren för **Bluetooth-/SMARTPHONEINST.** > **Bluetooth-ENHETSLISTA** och parkoppla med skrivaren på nytt.

Ställ in bildkvaliteten för utskrift av bilder på separat sålda Fujifilm instax Link-skrivare, Fujifilm instax Evo-serien och Fujifilm instax LiPlay-serien (📖 1).

▶ Fn-KNAPPINSTÄLLNING

Välj den funktion som **Fn**-knappen ska ha under uppspelning.

Alternativ	Beskrivning
 SMARTPHONEÖVERF.	Den aktuella bilden märks för överföring när du trycker på knappen. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST.
 VÄLJ & SMARTPHONEÖVERF.	När du trycker på denna knapp visas en dialogruta där bilder kan väljas för överföring till den smartphone som kameran är parkopplad med. Om kameran för närvarande inte är parkopplad med en smartphone visas alternativen för Bluetooth-/SMARTPHONEINST. istället.
 Frame.io ÖVERFÖRINGSORD.	Den aktuella bilden märks för överföring till Frame.io när du trycker på denna knapp.
 instax DIREKTUTSKRIFT	Växla visningen av den aktuella bilden till utskriftsskärmen för instax-skrivare eller instax-hybridkameror.

 **instax DIREKTUTSKRIFT** kan endast användas när en kompatibel skrivare eller hybridkamera är ansluten.

Följande tillbehör är tillgängliga från Fujifilm. För den senaste informationen om tillbehör som är tillgängliga i din region, kontakta din lokala Fujifilm-representant eller gå till <https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/>.

Uppladdningsbara litiumjonbatterier

NP-W126S: Ytterligare uppladdningsbara högkapacitets-NP-W126S-batterier kan köpas vid behov.

Batteriladdare

BC-W126S: Extra batteriladdare kan köpas vid behov. Vid +20 °C laddar BC-W126S ett NP-W126S på cirka 150 minuter.

Fjärrutlösningar

RR-100: Använd för att minska kameraskakningar eller hålla slutaren öppen vid tidsexponering (ø2,5 mm).

Stereomikrofoner

MIC-ST1: En extern mikrofon för filminspelning.

FUJINON-objektiv

Objektiv i XF-/XC-serien: Utbytbara objektiv endast för användning med FUJIFILM X-fattning.

Objektiv i FUJINON MKX-serien: Filmobjektiv för FUJIFILM X-fattningen.

Makroförlängningsrör

MCEX-11/16: Montera mellan kameran och objektivet för att fotografera med höga avbildningsförhållanden.

Telekonverterare

XF1.4X TC WR: Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 1,4x.

XF2X TC WR: Ökar kompatibla objektivs brännvidd med cirka 2,0x.

Fattningsadapterar

FUJIFILM M-FATTNINGSAPTER: Gör det möjligt att använda kameran med ett brett urval av objektiv med M-fattning.

Skomonterade blixtenheter

EF-X500: Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av "clip-on"-typ ett ledtal på 50 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan användas med slutartider som är kortare än blixtsynkhastigheten. Den har stöd för det separat sålda batteripacket EF-BP1 och Fujifilm optisk trådlös fjärrblixtkontroll, och den kan användas som en blixtstyrningsenhet eller fjärrblixtenhet för trådlös blyxfotografering med fjärrstyrning.

EF-BP1: Ett batteripack för EF-X500-blixtenheter. Har plats för upp till 8 AA-batterier.

EF-60: Förutom manuell och TTL-blixtstyrning har denna blixtenhet av "clip-on"-typ ett ledtal på 60 (ISO 100, m) och stödjer FP (höghastighetssynk), så att den kan användas med slutartider som är kortare än blixtsynkhastigheten. Den kan även användas som fjärrblixt vid styrning med en separat såld trådlös EF-W1-blixtstyrningsenhet.

EF-W1: Denna trådlösa blixtstyrningsenhet har stöd för den trådlösa NAS-kommunikationsstandarden * utvecklad av Nissin Japan, vilken kan användas med separat sålda "clip-on" EF-60-blixtenheter och andra NAS-kompatibla enheter.

* NAS är ett registrerat varumärke som tillhör Nissin Japan Ltd.

EF-42: Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 42 (ISO 100, m) och stödjer manuell och TTL-blixtstyrning.

EF-X20: Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer manuell och TTL-blixtstyrning.

EF-20: Denna blixtenhet av "clip-on"-typ har ett ledtal på 20 (ISO 100, m) och stödjer TTL-blixtstyrning (manuell blixtstyrning stöds inte).

Stativgrepp

TG-BT1: Spela in filmer, ta bilder eller justera zoom på kompatibla motorzoomobjektiv med reglagen på detta handhållna Bluetooth-stativgrepp.

Handtag

MHG-XT10: Har ett förbättrat grepp. Batterier och minneskort kan avlägsnas med greppet på plats, och greppet är utrustat med skenor för fästen med snabbplatta.

Handremmar

GB-001: Förbättrar greppet. Kombinera med ett handtag för säkrare hantering.

Kamerahuslock

BCP-001: Täck över objektivets monteringsfläns när inget objektiv är monterat.

Smarttelefonskrivare

Skrivare i instax Link-serien: När kameran är ansluten till en parkopplad enhet via Bluetooth kan denna skrivare användas för att snabbt och enkelt skriva ut bilder på instax-snabbfilm.

instax Evo-serien: Med denna hybridkamera kan du fotografera medan du tittar på bildskärmen, välja dina favoritbilder och skriva ut dem på instax-snabbfilm.

instax LiPlay-serien: Denna hybridkamera kan konvertera ljud som registrerats med kameran till en QR-kod och skriva ut den tillsammans med bilden på instax-snabbfilm.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

