

DIGITAL CAMERA

X100F**Neue Merkmale**

Version 2.10

Funktionen, die als Ergebnis von Firmware-Aktualisierungen hinzugefügt oder geändert wurden, stimmen eventuell nicht mehr mit den Beschreibungen in den im Lieferumfang dieses Geräts enthaltenen Dokumentationen überein. Besuchen Sie unsere Webseite für Informationen zu den verfügbaren Aktualisierungen für verschiedene Produkte:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Inhalt

Die X100F-Firmware-Version 2.10 fügt die nachfolgend aufgeführten Funktionen hinzu oder aktualisiert sie. Besuchen Sie für das aktuellste Handbuch die folgende Webseite.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschreibung	X100F 	Siehe 	Ver.
1	Mit dem Fokusstab können Fokusbereiche geändert werden, wenn die Anzeige vergrößert wird, während MF-Assistent aktiv ist.	69	DE-1	2.00
2	Mit dem Fokusstab können Fokusbereiche geändert werden, wenn die Anzeige während der Fokuskontrolle vergrößert wird.			
3	Die Optionen MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF) und MODUS GROSSE INDIKAT(LCD) wurden im Setup-Menü zu  DISPLAY-EINSTELLUNG hinzugefügt.	118	DE-2 DE-3	2.10
4	Die Option ANZEIGEEINST GROSSE INDIK wurde zu  DISPLAY-EINSTELLUNG im Setup-Menü hinzugefügt.	118	DE-4	2.10
5	Eine Option AUS wurde zu  TASTEN/RAD-EINSTELLUNG > STEUERRING-EINST. im Setup-menü hinzugefügt.	122	DE-5	2.00
6	Ein Punkt  VERBINDUNGS-EINSTELLUNG > PC-ANSCHLUSS-MODUS wurde zum Setupmenü hinzugefügt.	126	DE-5	2.00
7	Neben den instax SHARE-Druckern, die in „Zubehör von FUJIFILM“ aufgelistet sind, unterstützt die Kamera jetzt auch den SP-3.	142	DE-6	2.00
8	Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind.	144	DE-6	2.00

Fokus überprüfen

Um auf den aktuellen Fokusbereich für präzises Scharfstellen heranzuzoomen, drücken Sie auf die Mitte des hinteren Einstellrads. Drücken Sie erneut die Mitteltaste des hinteren Einstellrads, um den Zoom abzubrechen. Im manuellen Fokusmodus kann der Zoom durch Drehen des hinteren Einstellrads angepasst werden, wenn

STANDARD oder **FOCUS PEAKING** für  **AF/MF-EINSTELLUNG** >

MF-ASSISTENT ausgewählt ist, während wenn **AN** für  **AF/MF-EINSTELLUNG** > **FOKUSKONTROLLE**

ausgewählt ist, die Kamera automatisch auf den ausgewählten Fokusbereich heranzoomt, wenn der Fokusring gedreht wird. Während des Fokuszooms ist die Wahl des Fokussierbereichs mittels Fokushebel verfügbar. Der Fokuszoom ist nicht im Fokusmodus **C** verfügbar oder wenn  **AF/MF-EINSTELLUNG** > **PRE-AF** an ist oder

eine andere Option als  **EINZELPUNKT** für **AF MODUS** ausgewählt ist.



DISPLAY-EINSTELLUNG

X100F Bedienungsanleitung:  118


Ver. 2.10

MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF)

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im elektronischen/optischen Sucher (EVF/OVF) anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.



AUS



AN

- ① Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn **AN** für **MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF)** ausgewählt ist, einschließlich:
 - Fokusanzeige
 - Abstandsanzeige
 - AF+MF-Anzeige
 - Fokusmodus
 - Mikrofon/Fernauslöser
 - Sonstige
- ❖ Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 47, 121).

DISPLAY-EINSTELLUNGX100F Bedienungsanleitung:  118


Ver. 2.10

MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)

Wählen Sie **AN**, um große Anzeigen im LCD-Monitor anzuzeigen. Die angezeigten Anzeigen können mit **DISPLAY-EINSTELLUNG > ANZEIGEEINST GROSSE INDIK** ausgewählt werden.



AUS



AN

- ① Einige Symbole werden nicht angezeigt, wenn **AN** für **MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist, einschließlich:
- Fokusanzeige
 - AF+MF-Anzeige
 - Mikrofon/Fernauslöser
 - Abstandsanzeige
 - Fokusmodus
 - Sonstige
- ❖ Wenn **MODUS GROSSE INDIKAT** einer Funktionstaste zugeordnet ist, kann die Taste auch dazu verwendet werden, den **MODUS GROSSE INDIKAT** ein- (**AN**) und auszuschalten (**AUS**) ( 47, 121).

DISPLAY-EINSTELLUNGX100F Bedienungsanleitung:  118

Ver. 2.10

ANZEIGEEINST GROSSE INDIK

Wählen Sie die angezeigten Anzeigen aus, wenn **AN** für **DISPLAY-EINSTELLUNG > MOD GROSSE ANZEIG(EVF/OVF)** oder **MODUS GROSSE INDIKAT(LCD)** ausgewählt ist.



Option	Beschreibung
① Aufnanzg	Wählen Sie die am unteren Rand der Anzeige aufgeführten Punkte. Ausgewählte Punkte werden mit Häkchen markiert (<input checked="" type="checkbox"/>); um die Auswahl aufzuheben, markieren Sie die Häkchen und drücken Sie auf MENU/OK .
② Skala	Wählen Sie AN , um die Belichtungsanzeige anzuzeigen.
③ L1, L2, L3, L4	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der linken Seite des Bildschirms aus.
④ R1, R2, R3, R4	Wählen Sie bis zu vier große Symbole für die Anzeige auf der rechten Seite des Bildschirms aus.

TASTEN/RAD-EINSTELLUNG**X100F Bedienungsanleitung:**  122**Ver. 2.00****STEUERRING-EINST.**

Zum Einstellen von dem Steuerring zugewiesenen Funktionen.

Optionen: STANDARD/WEISSABGLEICH/FILMSIMULATION/DIGITALE TELE-KONV./AUS**VERBINDUNGS-EINSTELLUNG****X100F Bedienungsanleitung:**  126**Ver. 2.00****PC-ANSCHLUSS-MODUS**

Einstellungen für das Verbinden mit einem Computer.

Option	Beschreibung
USB-KARTENLESER	Das Verbinden der Kamera mit einem Computer per USB aktiviert automatisch den Datenübertragungsmodus, wodurch Daten auf den Computer kopiert werden können. Besteht keine Verbindung, funktioniert die Kamera normal.
USB RAW-KONV./SICHER.	<p>Wenn Sie die Kamera über USB an einen Computer anschließen, wird der USB-RAW-Konvertierungs-/Sicherungswiederherstellungsmodus automatisch aktiviert. Die Kamera funktioniert normal, wenn sie nicht angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB RAW-KONV. (erfordert FUJIFILM X RAW STUDIO): Verwenden Sie den Bildverarbeitungsprozessor der Kamera, um RAW-Dateien schnell in hochwertige JPEG-Bilder umzuwandeln. • SICHER. (erfordert FUJIFILM X Acquire): Speichern und laden Sie Kameraeinstellungen. Konfigurieren Sie die Kamera im Handumdrehen neu oder teilen Sie Einstellungen mit anderen Kameras desselben Typs.

Zubehör von FUJIFILM

X100F Bedienungsanleitung:  142

Ver. 2.00

instax SHARE Drucker

SP-1/SP-2/SP-3: Verbinden Sie via drahtloses LAN, um die Bilder auf instax-Papier zu drucken.

Verwendung der aufgesteckten Blitzgeräte

X100F Bedienungsanleitung:  144

Ver. 2.00

Es können jetzt Studio-Blitz-Commander von Drittanbietern verwendet werden, die mit dem FUJIFILM-Blitzsystem kompatibel sind. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die Ihrem Studio-Blitzgerät beiliegt.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html