

DIGITAL CAMERA

X100F**Руководство к новым
функциям**

Версия 2.10







Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software

Содержание

В прошивке X100F версии 2.10 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	X100F 	См. в 	Вер.
1	Регулятор фокусировки можно использовать для изменения зон фокусировки при увеличении дисплея в режиме «ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК.»	69	RU-1	2.00
2	Регулятор фокусировки можно использовать для изменения зон фокусировки при увеличении дисплея во время проверки фокусировки.			
3	Параметры РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF) и РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD) добавлены в  НАСТРОЙКИ ЭКРАНА в меню настройки.	118	RU-2 RU-3	2.10
4	Параметр НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД. добавлен в  НАСТРОЙКИ ЭКРАНА в меню настройки.	118	RU-4	2.10
5	Значение ОТКЛ добавлено в  НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР.КОЛЬЦА УПР. в меню настройки.	122	RU-5	2.00
6	Пункт  НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ > РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК добавлен в меню настройки.	126	RU-5	2.00
7	В дополнение к принтерам instax SHARE, перечисленным в разделе «Аксессуары от FUJIFILM», фотокамера теперь поддерживает SP-3.	142	RU-6	2.00
8	Теперь можно использовать устройства управления студийными вспышками сторонних производителей, совместимые с системой вспышки FUJIFILM.	144	RU-6	2.00

Проверка фокусировки

Для увеличения текущей зоны фокусировки для точного фокуса нажмите центр заднего диска управления. Нажмите на центр заднего диска управления снова, чтобы отменить увеличение. В режиме ручной фокусировки масштабирование можно отрегулировать вращением заднего диска управления, когда **СТАНДАРТ** или **ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА** выбрано для

AF/MF НАСТРОЙКА AF/MF > ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК., в то время если **ВКЛ** выбрано для **AF/MF НАСТРОЙКА AF/MF > ПРОВЕРКА ФОКУСА**, камера будет автоматически увеличивать выбранную зону фокусировки при повороте кольца фокусировки. Выбор зоны фокусировки с помощью регулятора фокусировки доступен во время масштабирования фокусировки. Масштабирование фокуса недоступно в режиме фокусировки **С** или когда параметр **AF/MF НАСТРОЙКА AF/MF > ПРЕДВАРИТЕЛ. AF** является включенным, или параметр, отличный от **ОДНА ТОЧКА**, выбирается для **РЕЖИМ AF**.




НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

X100F Руководство пользователя: 118


Вер. 2.10

РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF)

Выберите **ВКЛ** для отображения больших индикаторов в электронном/оптическом видоискателе. (EVF/OVF). Отображаемые индикаторы можно выбрать, используя **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.**



ОТКЛ



ВКЛ

ⓘ Некоторые символы не отображаются, когда **ВКЛ** выбрано для **РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF)**, в том числе:

- Индикатор фокусировки
- Индикатор АФ +РФ
- Индикатор расстояния
- Режим фокусировки
- Микрофон/спуск дис.сп.
- Прочее

⚙ Если функция **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** присвоена функциональной кнопке, эту кнопку можно использовать для переключения **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** между включенным (**ВКЛ**) и выключенным (**ОТКЛ**) состояниями (47, 121).

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

X100F Руководство пользователя: 📖 118

Вер. 2.10

РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)

Выберите **ВКЛ** для отображения больших индикаторов на ЖК-мониторе. Отображаемые индикаторы можно выбрать, используя **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.**.



ОТКЛ



ВКЛ

ⓘ Некоторые символы не отображаются, когда **ВКЛ** выбрано для **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)**, в том числе:

- Индикатор фокусировки
- Индикатор АФ +РФ
- Индикатор расстояния
- Режим фокусировки
- Микрофон/спуск дис.сп.
- Прочее

❖ Если функция **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** присвоена функциональной кнопке, эту кнопку можно использовать для переключения **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК.** между включенным (**ВКЛ**) и выключенным (**ОТКЛ**) состояниями (📖 47, 121).


НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

X100F Руководство пользователя: 118

Вер. 2.10

НАСТР. ОТОБР. БОЛЬШИХ ИНД.

Выберите индикаторы, отображаемые при значении **ВКЛ**, выбранном для **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА > РЕЖ. БОЛ. ИНДИК.(EVF/OVF)** или **РЕЖИМ БОЛЬШИХ ИНДИК. (LCD)**.



Опция	Описание
① ОТ. Экс.	Выберите элементы, перечисленные в нижней части дисплея. Выбранные элементы обозначены галочками (☑); чтобы снять выделение, выделите галочки и нажмите MENU/OK .
② Шкала	Выберите ВКЛ , чтобы отобразить индикатор экспозиции.
③ L1, L2, L3, L4	Выберите до четырех больших иконок для отображения на левой стороне экрана.
④ R1, R2, R3, R4	Выберите до четырех больших иконок для отображения на правой стороне экрана.

НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ

X100F Руководство пользователя: 📖 122

Вер. 2.00

НАСТР.КОЛЬЦА УПР.

Задайте функции, определенные для кольца управления.

Опции: ПО УМОЛЧАНИЮ/БАЛАНС БЕЛОГО/ИМИТАЦИЯ. ПЛЕНКИ/ЦИФРОВОЙ TELE-CONV./ОТКЛ

НАСТРОЙКА СОЕДИНЕНИЯ

X100F Руководство пользователя: 📖 126

Вер. 2.00

РЕЖИМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК

Настройте параметры для подключения к компьютеру.

Опция	Описание
USB-УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ ПАМЯТИ	При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим передачи данных, позволяющий копировать данные на компьютер. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.
PR.RAW USB/ВОС.РЕЗ.КОП	<p>При подключении фотокамеры к компьютеру через USB-порт автоматически включается режим конвертирования RAW-файлов через USB/резервного копирования. Когда фотокамера не подключена, она работает в нормальном режиме.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PR.RAW USB (требуется FUJIFILM X RAW STUDIO): использование механизма обработки изображений фотокамеры для быстрого преобразования RAW-файлов в высококачественные JPEG-изображения. • ВОС.РЕЗ.КОП (требуется FUJIFILM X Acquire): сохранение и загрузка настроек фотокамеры. Мгновенно измените настройки фотокамеры или отправьте настройки на другие фотокамерами того же типа.

Аксессуары от FUJIFILM

X100F Руководство пользователя: 📖 142

Вер. 2.00

Принтеры instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: Подключите посредством беспроводной локальной сети для распечатки изображений на пленке instax.

Использование устанавливаемых на башмак вспышек

X100F Руководство пользователя: 📖 144

Вер. 2.00

Теперь можно использовать устройства управления студийными вспышками сторонних производителей, совместимые с системой вспышки FUJIFILM. Более детальную информацию см. в документации, прилагаемой к Вашей студийной вспышке.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html