

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

New Features Guide

Version 1.10

本製品はファームウェアの更新による機能の追加／変更のため、付属の使用説明書の記載と一部機能が異なる場合があります。詳しくは下記ホームページから各機種ของファームウェア更新情報をご覧ください。

<https://fujifilm-x.com/ja-jp/support/download/firmware/cameras/>

変更項目

X100VI Version 1.10 では以下の機能が追加または変更されています。最新の使用説明書は、下記ホームページをご覧ください。

<https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/>

No.	概要	X100VI 	詳細 	Ver.
1	Frame.io との接続方法が変更されました。これにともない、ネットワーク /USB 設定メニューに ネットワーク設定 が追加されました。	252 264	1 4 6	1.10
2	ネットワーク /USB 設定メニューの Bluetooth/ スマートフォン設定 > ファイル形式選択 に RAW が追加されました。	263	3	1.10

追加 / 変更内容

追加または変更になった内容は以下のとおりです。

X100VI 使用説明書：📖 252 Frame.io にファイル転送する

Ver. 1.10

撮影したファイルを Frame.io に転送できます。


 カメラの日付設定をしていない場合は正しい日付を事前に設定してください。

無線 LAN で接続する

無線 LAN で Frame.io と接続します。

1 ネットワーク/USB設定メニューのネットワーク設定を選びます。


2 未登録を選びます。

 すでに登録されているネットワークを選ぶと、選んだネットワークの選択や編集ができます。





3 アクセスポイント設定を選びます。

IP アドレス設定を選ぶと任意の IP アドレスを設定できます。




4 簡単設定を選びます。

 手動設定を選ぶと手動で無線 LAN ルーターを選んだり、無線 LAN ルーターの SSID を入力して設定することができます。



5 画面の指示にしたがって無線LANルーターを操作します。


 フォーカスレバーを上動かすと PIN コードが表示されます。PIN コードを無線 LAN ルーターに設定することでカメラを接続することもできます。



6 登録が完了したらMENU/OKボタンを押します。




7 ネットワーク/USB設定メニューのFrame.io Camera to Cloud > 接続するを選びます。



8 接続が完了したら接続コード取得へを選びます。

接続コードが表示されます。



9 パーソナルコンピューターなどからFrame.ioへログインし、カメラに表示された接続コードを入力します。

10 Frame.ioにファイルを転送します。

ファイル形式選択

転送するファイル形式を選択できます。ファイル形式ごとに ON と OFF を設定できます。

サブメニュー		
JPEG	RAW	HEIF

Frame.io Camera to Cloud

Frame.io に関するさまざまな設定ができます。

接続する

Frame.io プロジェクトに無線 LAN で接続できます。



ネットワークを登録していない場合は、**ネットワーク設定**であらかじめネットワークを登録してください。

切断する

Frame.io プロジェクトとの接続を解除して、ネットワーク接続を終了します。

接続コードを取得

Frame.io プロジェクトに接続するための接続コードを表示します。パーソナルコンピューターやタブレットからアクセスした Frame.io の画面に入力するとカメラと Frame.io をペアリングできます。

ファイル形式選択

転送するファイル形式を選択できます。ファイル形式ごとに ON と OFF を設定できます。

サブメニュー		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

アップロード設定

Frame.io でファイルを転送するときの設定ができます。

画像を選択して転送

撮影したファイルを選んで転送予約できます。

撮影時 自動画像転送

ON にすると、撮影したファイルを自動的に転送予約します。

設定値	
ON	OFF

転送 / 一時停止

Frame.io への転送を一時停止したり、再開したりすることができます。

設定値	
転送	一時停止

電源 OFF 中の画像転送

ON にすると、カメラの電源をオフにしたときにファイルを Frame.io に転送します。

設定値	
ON	OFF

ルート証明書

Frame.io への接続に必要なルート証明書をカメラに設定できます。

サブメニュー	説明
記録メディアから 読込	メモリーカード内にあるルート証明書を読み込んで設定できます。
削除	設定されているルート証明書を削除できます。

アップロード状況

Frame.io へのファイルの転送状況を確認できます。

転送予約リスト

転送待ちのファイルを確認できます。

転送予約リセット

Frame.io へのすべての転送予約を解除できます。

X100VI 使用説明書：📖 264

Ver. 1.10

ネットワーク設定

無線 LAN(ワイヤレス)に関する設定を変更できます。登録したネットワークを選んでから編集を選ぶと、選んだネットワークの設定を変更できます。

サブメニュー	内容
アクセスポイント 設定	<ul style="list-style-type: none">• 簡単設定：アクセスポイントに簡単接続で接続します。• 手動設定：アクセスポイントにマニュアル操作で接続します。無線 LAN ルーター選択、SSID 入力を手動で行います。
IP アドレス設定	<ul style="list-style-type: none">• 自動：IP アドレスを自動で設定します。• 手動：IP アドレスを手動で設定します。IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの設定をそれぞれ手動で行います。

MEMO

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

