






**DIGITAL CAMERA****GFX 50S****دليل المزايا الجديدة**

الإصدار 3.10

المزايا التي أضيفت أو تغيرت نتيجة تحديثات البرامج الثابتة قد لا تظل مطابقة للأوصاف الواردة في المستندات المرفقة مع هذا المنتج. قم بزيارة موقعنا على الويب لمعلومات عن التحديثات المتوفرة لمختلف المنتجات:  
[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/gfx\\_fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html)

## المحتويات

يقوم الإصدار 3.10 من البرنامج الثابت GFX 50S بإضافة أو تحديث الميزات التالية. للحصول على معلومات عن الإصدارات السابقة، قم بزيارة الموقع التالي.  
<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

الإصدار	انظر 	GFX 50S 	الوصف	الرقم
3.10	1	109	تمت إضافة خيار تقليل الوميض إلى  إعداد التصوير في قائمة التصوير.	1
3.10	2	111	وضع التنسيق 35مم يمكن الآن تعيينهم لأزرار الوظائف.	2
3.10	4, 3	159	تمت إضافة الخيارين وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) ووضع المؤشرات الكبيرة (LCD) إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	3
3.10	5	159	تمت إضافة الخيار إعداد شاشة مؤشرات كبيرة إلى  إعداد الشاشة على قائمة الإعداد.	4
3.10	6	171	تمت إضافة خيار اختر الحافظة إلى  إعداد حفظ البيانات في قائمة الإعداد.	5

## تغييرات وإضافات

التغييرات والإضافات هي كما يلي.

GFX 50S دليل المالك: 109

تقليل الوميض

حدد **ON** لتقليل ارتعاش الصور وشاشة العرض عند التصوير تحت أضواء فلورسنت ومصادر ضوء أخرى مشابهة.


الخيارات


OFF

ON

تتمكين خاصية تقليل الارتعاش يعمل على تعطيل الغالق الإلكتروني ويزيد الوقت اللازم لتسجيل الصور.





يقوم تمكين  إعداد التصوير < ضبط وصلة القاعدة > وضع التنسيق 35مم على قائمة التصوير بضبط زاوية الصورة على 35مم، ويُعكس التغيير على الشاشة.


الوصف	الخيار
تم ضبط زاوية الصورة على 35مم، ويُعكس التغيير على الشاشة.	ON
تم إلغاء تمكين وضع التنسيق 35مم.	OFF
يتم تمكين وضع التنسيق 35مم تلقائيًا عندما يتم تركيب وصلة قاعدة تقوم بدعم الكشف التلقائي.	AUTO

يشتمل العنصر إعداد الشاشة < تهيئة العرض حسب الطلب في قائمة الإعداد (19، 158) على خيار (مُمكن افتراضيًا) لعرض أيقونة وضع التنسيق 35مم.


العنصر  إعداد جودة الصورة < حجم الصورة على قائمة التصوير ثابت على 3:2.

كما يمكن تعيين وضع التنسيق 35مم لزر الوظيفة (162، 182).

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على معين المنظر الإلكتروني. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **☑** إعداد الشاشة > إعداد شاشة مؤشرات كبيرة.



ON



OFF

- لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (EVF)، بما في ذلك:
- مؤشر التركيز البؤري
  - وضع التركيز
  - مؤشر المسافة
  - مستوى التسجيل
  - وضع مثبت الصورة




إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (**ON**) وإيقاف تشغيل (**OFF**) وضع المؤشرات الكبيرة (☑) (162، 182).




وضع المؤشرات الكبيرة (LCD)

قم بتحديد **ON** لعرض المؤشرات الكبيرة على شاشة LCD. يمكن تحديد المؤشرات التي تُعرض باستخدام **إعداد الشاشة < إعداد شاشة مؤشرات كبيرة**.



ON



OFF

- لا تُعرض بعض الأيقونات عندما يكون **ON** مُحدَّدًا لوضع المؤشرات الكبيرة (LCD)، بما في ذلك:
- مؤشر التركيز البؤري
  - وضع التثبيت
  - مؤشر المسافة
  - وضع التركيز
  - وضع مثبت الصورة



إذا تم تعيين وضع المؤشرات الكبيرة إلى زر وظيفة ما، فإنه يمكن استخدام هذا الزر للتبديل بين تشغيل (**ON**) وإيقاف تشغيل (**OFF**) وضع المؤشرات الكبيرة (182، 162).





اختر المؤشرات التي تُعرض عندما يكون **ON** محدّدًا لـ **إعداد** الشاشة < وضع المؤشرات الكبيرة (EVF) أو وضع المؤشرات الكبيرة (LCD).

الخيار	الوصف
① شاشة عرض	اختر العناصر التي تُدرج أسفل الشاشة. يُشار إلى العناصر المحددة بعلامات اختيار (✓). لإلغاء التحديد، قم بتظليل علامات الاختيار واضغط على <b>MENU/OK</b> .
② <b>مقياس</b>	حدّد <b>ON</b> لعرض مؤشر التعريض الضوئي.
③ L4، L3، L2، L1	اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيسر من الشاشة.
④ R4، R3، R2، R1	اختر حتى أربعة رموز كبيرة لعرضها على الجزء الأيمن من الشاشة.

أنشيء المجلدات واختَر المجلد الذي تريد استخدامه لتخزين الصور التالية.

الخيار	الوصف
اختر الحافظة	لاختيار المجلد الذي تريد تخزين الصور التالية به، اضغط المحدث إلى الأعلى أو الأسفل لتظليل مجلد موجود واضغط على <b>MENU/OK</b> .
إنشاء حافظة	أدخل اسم مجلد يتألف من خمسة حروف لإنشاء مجلد جديد يتم تخزين الصور التالية به.





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

