

# FUJIFILM

## DIGITAL CAMERA

# GFX 100s

## ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 1.10










คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ GFX100S รุ่น 1.10 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้  
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	GFX100S 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	การเปลี่ยนแปลงการทำงานของโหมดกำหนดเองที่เปลี่ยนวิธีสร้างและแก้ไขรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองโดยใช้  ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกที่ตั้งค่าเอง และ  ตั้งค่ามูฟวี่ >  แก้/บันทึกที่ตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูป	58	1	
2	เพิ่มรายการ  ตั้งค่าคุณภาพภาพ > อัปเดตการตั้งค่าที่กำหนดเองอัตโนมัติ และ  ตั้งค่ามูฟวี่ >  อัปเดตการตั้งค่าที่กำหนดเองอัตโนมัติ ในเมนูถ่ายรูปแล้ว	—	7	1.10
3	เปลี่ยนตัวเลือก รูรับแสง (ตั้งปรับเลื่อน) สำหรับ  ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง > แป้นคำสั่งด้านหน้า 1 ถึง แป้นคำสั่งด้านหน้า 3 และ แป้นคำสั่งด้านหลัง เป็น รูรับแสง แล้ว	—	8	

# ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้


GFX100S: 58

เวอร์ชัน 2.00

โหมดกำหนดเอง

หมุนแป้นหมุนเลือกโหมดไปที่โหมดใดก็ได้จาก

**C1** (กำหนดเอง 1) ถึง **C6** (กำหนดเอง 6) เพื่อถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าเมนูถ่ายรูปที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ สามารถบันทึกหรือแก้ไขการตั้งค่าได้โดยใช้ **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง



## การบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน

บันทึกการตั้งค่าปัจจุบันในรายการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

**1** เลือก **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด **MENU/OK**


**2** ไฮไลท์รายการปลายทางสำหรับการตั้งค่าปัจจุบัน (C1 ถึง C6) แล้วกด **MENU/OK**



**3** ไฮไลท์ บันทึกค่าปัจจุบัน แล้วกด **MENU/OK**



- 4** ไฮไลต์ ตกกลาง แล้วกด **MENU/OK**  
การตั้งค่าปัจจุบันจะบันทึกลงในรายการที่เลือกไว้



## การแก้ไขการตั้งค่าแบบกำหนดเอง


แก้ไขรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่มีอยู่แล้ว

- 1** เลือก **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายภาพแล้วกด **MENU/OK**


- 2** ไฮไลต์รายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ต้องการแล้วกด **MENU/OK**



- 3** ไฮไลต์ แก้ไข/ตรวจสอบ แล้วกด **MENU/OK**



- 4** กล้องจะแสดงรายการเมนูถ่ายภาพ; ให้ไฮไลต์รายการที่คุณต้องการแก้ไขแล้วกด **MENU/OK**  
ปรับรายการที่เลือกไว้ตามต้องการ



**5** กด **MENU/OK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับสู่รายการเมนูถ่ายรูป  
ปรับรายการเพิ่มเติมตามที่ต้องการ



หากเลือก **ปิด** ไว้สำหรับ **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ >

**อัปเดตการตั้งค่าที่กำหนดเองอัตโนมัติ** จุดสีแดงจะปรากฏถัดจากรายการที่แก้ไขแต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับรายการที่เลือก ให้ไฮไลต์รายการในรายการแล้วกด **Q**
- หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับรายการทั้งหมด ให้กลับไปที่ยืนยันที่ 3 แล้วเลือก **บันทึกการเปลี่ยนแปลง** หากต้องการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและเรียกคืนการตั้งค่าก่อนหน้า ให้เลือก **รีเซ็ตการเปลี่ยนแปลง**
- หากคุณคัดลอกรายการที่มีจุดสีแดง รายการนั้นจะถูกคัดลอกไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

## การคัดลอกการตั้งค่าแบบกำหนดเอง


คัดลอกการตั้งค่าแบบกำหนดเองจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการหนึ่ง โดยเขียนทับการตั้งค่าในรายการปลายทาง หากเปลี่ยนชื่อรายการต้นทาง ซึ่งจะถูกคัดลอกไปยังรายการปลายทางด้วย

1 เลือก **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้มันท์กตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด **MENU/OK**

2 ไฮไลต์รายการต้นทางแล้วกด **MENU/OK**



3 ไฮไลต์ สำเนา แล้วกด **MENU/OK**



4 ไฮไลต์รายการปลายทาง (C1 ถึง C6) แล้วกด **MENU/OK**

ข้อความยืนยันจะปรากฏ



การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของการตั้งค่าแบบกำหนดเอง  
ในรายการปลายทางจะถูกเขียนทับ



5 ไฮไลต์ ตกลง แล้วกด **MENU/OK**

การตั้งค่าที่เลือกไว้จะถูกคัดลอกไปยังรายการปลายทาง โดยเขียนทับการตั้งค่าที่มีอยู่



## การรีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

รีเซ็ตรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่เลือกไว้

1 เลือก **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด **MENU/OK**

2 ไฮไลต์รายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ต้องการแล้วกด


**MENU/OK**



3 ไฮไลต์ รีเซ็ตการตั้งค่าแบบกำหนดเอง แล้วกด


**MENU/OK**

ข้อความยืนยันจะปรากฏ



4 ไฮไลต์ ตกลง แล้วกด **MENU/OK**

รายการที่เลือกไว้จะถูกรีเซ็ต



## การเปลี่ยนชื่อรายการตั้งค่าแบบกำหนดเอง


เปลี่ยนชื่อรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่เลือกไว้

1 เลือก **IQ** ตั้งค่าคุณภาพภาพ > แก้/บันทึกตั้งค่าเอง ในเมนูถ่ายรูปแล้วกด **MENU/OK**

2 ไฮไลต์รายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่ต้องการแล้วกด **MENU/OK**



3 ไฮไลต์ แก้ชื่อที่ตั้งไว้ แล้วกด **MENU/OK**



4 ป้อนชื่อใหม่สำหรับรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองแล้วเลือก ตั้งค่า รายการที่เลือกไว้จะถูกเปลี่ยนชื่อ




เลือกว่าจะการใช้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติหรือไม่

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	การเปลี่ยนแปลงรายการตั้งค่าแบบกำหนดเอง แก้อัปเดต กำหนดเอง 1 ถึง แก้อัปเดต กำหนดเอง 6 จะมีผลโดยอัตโนมัติ
ปิด	การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลโดยอัตโนมัติ ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแบบกำหนดเองด้วยตนเอง (📖 2)

ตัวเลือกจะเหมือนกับการถ่ายภาพนิ่ง แต่การตั้งค่าจะต้องปรับแยกต่างหาก

## เลือกการทำงานของแป้นหมุนเลือกคำสั่ง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แป้นคำสั่งด้านหน้า 1	กำหนดความเร็วขั้วเตอร์ (S.S. (เปลี่ยนโปรแกรม)) หรือรูรับแสง (รูรับแสง) * ให้กับ แป้นคำสั่งด้านหน้า 1
แป้นคำสั่งด้านหน้า 2	กำหนดความเร็วขั้วเตอร์ (S.S. (เปลี่ยนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) ,
แป้นคำสั่งด้านหน้า 3	ความไวแสง (ISO) หรือไม่กำหนดหน้าที่ (ไม่มี) ให้กับ แป้นคำสั่งด้านหน้า 2 หรือ แป้นคำสั่งด้านหน้า 3
แป้นคำสั่งด้านหลัง	กำหนดความเร็วขั้วเตอร์ (S.S. (เปลี่ยนโปรแกรม)), รูรับแสง (รูรับแสง) , ความไวแสง (ISO) หรือไม่กำหนดหน้าที่ (ไม่มี) ไปที่แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง
การกำหนดการชดเชยแสงของกล้อง	การชดเชยการรับแสงสามารถปรับได้โดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าและด้านหลังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองหลังจากกดปุ่ม  (การชดเชยแสง)

\* หมุนวงแหวนปรับรูรับแสงไปที่ **A** หรือ **C** ในโหมด **A** (ควบคุมรูรับแสง) หรือ **M** (ตั้งค่าเอง)



- สามารถเข้าถึง **ตั้งแป้นหมุนคำสั่ง** ได้โดยการกดค้างตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้า
- และคุณยังสามารถกดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งด้านหน้าเพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าตามลำดับของ แป้นคำสั่งด้านหน้า 1, แป้นคำสั่งด้านหน้า 2 และ แป้นคำสั่งด้านหน้า 3



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

