

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X100VI

新功能指南

1.10 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

目录

X100VI 固件 1.10 版添加或更新了下列功能。访问以下网站可获取最新使用手册。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	页码 	版本
1	与 Frame.io 的连接方法已更改。为此，给网络/USB 设置菜单添加了 网络设置 项目。	1 4 6	1.10
2	已在网络/USB 设置菜单的 蓝牙/智能手机设置 > 选择文件类型 下添加了 RAW 。	3	1.10

更改与新增

更改与新增如下所述。

上传文件至 Frame.io

1.10 版

将文件上传至 Frame.io。

 继续操作前，确认相机时钟已设为正确的时间和日期。

通过无线局域网连接

通过无线局域网连接 Frame.io。

1 在网络/USB 设置菜单中选择 **网络设置**。

2 选择 **未创建**。

 也可以选择或编辑现有的网络。




3 选择 **接入点设置**。

选择 **IP地址设置** 可如“使用 IP 地址连接”中所述手动选择 IP 地址。



4 选择 **简单设置**。

 要手动选择无线局域网路由器或输入路由器 SSID，请选择 **手动设置**。



5 按照屏幕指示准备无线局域网路由器。

 您也可以选择使用 PIN 码进行连接。通过向上按对焦棒（对焦杆）显示相机 PIN 码并在无线局域网路由器上将其输入。



6 设定完成时，按下 **MENU/OK**。



7 在网络/USB 设置菜单中选择 **Frame.io Camera to Cloud > 连接**。



8 一旦连接成功，选择 **获取配对码**。
将显示一个配对码。



9 从计算机或其他设备登录 Frame.io 并输入相机上显示的配对码。

10 将文件上传至 Frame.io。

选择上传的文件类型。可分别选择或取消选择各文件类型。

选项		
JPEG	RAW	HEIF

调整用于 Frame.io 的设置。

连接

您可以通过无线局域网连接至 Frame.io 项目。

 如果您还未注册网络，请在 **网络设置** 中注册网络，然后继续操作。

断开

结束与 Frame.io 项目的连接并终止网络连接。

获取配对码

将显示一个配对码以连接至 Frame.io 项目。在通过个人计算机或平板设备访问的 Frame.io 屏幕上输入此代码，即可连接 Frame.io 和相机。

选择文件类型

选择上传至 Frame.io 的文件类型。可分别选择或取消选择各文件类型。

选项		
MOV/MP4	JPEG	RAW
HEIF	TIFF	

上传设置

调整 Frame.io 上传设置。

选择图像&传输

标记要上传的照片。

自动图像传输指令

选择 **开** 可在拍摄照片和动画时自动将其标记以便上传。

选项	
开	关

转移/暂停

暂停或继续上传至 Frame.io。

选项	
传输	挂起

关机时图像传输

如果选择了 **开**，则在相机关闭时将继续上传文件至 Frame.io。

选项	
开	关

根证书

将根证书复制到用于 Frame.io 的相机。

选项	说明
从存储介质加载	从相机存储卡复制根证书。
删除	删除当前根证书。

上传状态

查看 Frame.io 上传状态。

传输队列

查看正在等待上传的文件列表。

重置传输指令

从所有已选来上传至 Frame.io 的文件上移除上传标记。

网络设置

1.10 版

调整设定以连接无线网络。调整设定以连接无线网络。选择一个已注册的网络，然后选择 **编辑** 以更改所选网络设置。

选项	说明
接入点设置	<ul style="list-style-type: none">• 简单设置：使用简单设定连接至访问点。• 手动设置：手动调整设定以连接无线网络。从列表选择网络（从网络列表中选择）或者手动输入名称（输入SSID）。
IP地址设置	<ul style="list-style-type: none">• 自动：自动指定 IP 地址。• 手动：手动指定 IP 地址。手动选择 IP 地址（IP 地址）、子网掩码（子网掩码）以及网关地址（网关地址）。

FUJIFILM

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号
晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01

出版日期：2024年4月

